

GZ-100 防衛式數位顯示靜電防治測試器

【商品簡介：】手環/腳環測試器，數位顯示靜電量測電阻值，防衛型測試、近失效警告顯示



- ★ 數位顯示電阻值
- ★ "近失效"提示
- ★ 手動選擇測試模式：測手、測腳、或同時測手與腳
- ★ 操作方便、高效省時，只需按鍵一次即可完成腕帶或及鞋具測試

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

GZ-100 防衛式數位顯示靜電防治測試器，獨特的**專利設計**產品。其主要功能包括：創新的LCD顯示屏設計，讓量測過的腕帶及鞋具電阻值及測試結果，立即直接準確的顯示；"近失效"提示功能，主動發出近失效LED警告燈號，可有效防制人員接地裝置在測試後隨時可能失效的風險，針對靜電防護問題的預防，此功能極為有用；出廠設定測試上/下限阻值完全符合國際規範 ANSI/ESD S20.20-2007 或 IEC61340-2007 的要求。

超級的功能配置，提供您一個最現代化的快速、安全且極簡單化的人員靜電接地測試工具，以協助您更有效的提昇靜電防護區(EPA)的使用效益與控管作業。

主要特點：

- LCD 數字式顯示屏，立即顯示量測電阻值及測試結果
- "近失效"LED 燈號顯示，預防測試過後腕帶或鞋具突然失效
- 手動選擇測試模式開關：可測手、測腳、亦可同時測手與腳
- 100%左腳/右腳獨立測試，準確可靠
- 腕帶與鞋具測試結果，各以獨立LED顯示，清楚明白
- 只需按鍵一次，靜電腕帶與靜電鞋具可以同時測試，精確省時
- 測試上下限值設定符合美國與歐洲國際規範；出廠可設定範圍寬潤 100KΩ~1GΩ
- 可靠且耐用之金屬測試按板，符合人體工學設計

適用場合：

SMT 生產線管制區、半導體業無塵室、高科技研發室、國防與軍事靜電管制區、爆裂物處理區、航空太空維修校驗區、藥劑廠靜電管制區、醫院管制區、生化業靜電管制區、汽車微電子生產區、液晶面板生產區、能源環保設備製造區、高頻無線通訊維修區、磁性媒介產品工業、塑膠製造業

功能與規格：

- LCD 數位顯示屏：立即顯示測量過的電阻值及測試結果
- 靜電鞋具測試：100%左/右腳分開獨立測試
- 靜電腕帶測試：傳統單線腕帶
- 測試模式：只測腕帶/只測鞋具/測腕帶及鞋具
- 靜電測試上下限值：出廠內定值：腕帶 $1\text{M}\Omega\sim 35\text{M}\Omega$ / 鞋具 $1\text{M}\Omega\sim 100\text{M}\Omega$ ；也可依用戶指定於出廠前設定，設定範圍 $100\text{K}\Omega\sim 1\text{G}\Omega$
- 特殊提示：可於 LED 與 LCD 上提示測試結果為"近失效"
- 電源輸入：100-240VAC，50/60Hz
- 操作溫度範圍： $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，室內使用
- 主機外型尺寸：140 × 125 × 33 mm (L×W×H)
- 雙獨立鞋具測試板尺寸：480 × 403 × 25 mm (L×W×H)
- 可選配**控制管理軟體**(型號：[GZ-100-SEE](#))：觀察與管理量測參數與結果

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)