

DC 12V / 接點式

紅外線人體感應燈具自動控制 防水型 RS-612

◆ 採用進口感應元件 ◆ 高感度、安裝方便



使用說明：

1. 白線：電源輸入端
2. 黑線：負荷輸出端
3. 防水蓋(完工後請確實蓋上)
4. 感應鏡片 / 請與燈具保持 30cm 以上或不可直接對燈具，以免誤動作
5. 本體 / 安裝時請將電線向下，以免失去防水效果

產品特性：

1. 採用進口感應元件
2. 高感度、安裝方便
3. SMD 零件穩定度特佳
4. 體積小、電流大、壽命長
5. 感應距離 8-10 公尺
6. 感應角度 145 度
7. 附感應動作指示燈

使用規格建議

燈具控制 / 自動控制

RP-601 / RP-612

RS-601 / RS-612

監控設備(開機延遲)

RP-601L / RP-612L

RS-601L / RS-612L

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

	輸入電壓	輸出方式	最大負載	
			電阻式負載 電燈、電熱線	電感式負載 馬達、日光燈
RS-612	AC/DC 12V	C 接點	5A	3.5A