

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 一 模組說明:

- 1、模組採用正品優質繼電器，常開介面最大負載：交流 250V/10A，直流 30V/10A；
- 2、採用貼片光耦隔離，驅動能力強，性能穩定；觸發電流 5mA；
- 3、模組工作電壓有 5V、9、12V、24V 可供選擇；
- 4、模組可以通過跳線設置高電平或低電平觸發；
- 5、容錯設計，即使控制線斷，繼電器也不會動作；
- 6、電源指示燈（綠色），繼電器狀態指示燈（紅色）
- 7、介面設計人性化，所有介面均可通過接線端子直接連線引出，非常方便
- 8、模組尺寸：50mm \* 26mm\* 18.5mm（長\*寬\*高）
- 9、設有 4 個固定螺栓孔，孔 3.1mm，間距 44.5mm\*20.5mm

## 二 模組介面:

- 1、DC+：接電源正極（電壓按繼電器要求，有 5V. 9V. 12V 和 24V 選擇）
- 2、DC-：接電源負極
- 3、IN：可以高或低電平控制繼電器吸合

## 繼電器輸出端：

- 1、NO：繼電器常開介面，繼電器吸合前懸空，吸合後與 COM 短接
- 2、COM：繼電器公用介面
- 3、NC：繼電器常閉介面，繼電器吸合前與 COM 短接，吸合後懸空

## 高低電平觸發選擇端：

1. 跳線與 LOW 短接時為低電平觸發；
2. 跳線與 high 短接時為高電平觸發。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)