

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

技术参数

工作电压	交流电压	175~250V/50Hz~60Hz
	精度	$\pm (2.0\%+2)$
使用环境	工作温湿度	0~40°C/20%~75%RH
	储存温湿度	-10°C~50°C/20%~80%RH
	海拔高度	≤2000米
测试范围	漏电测试电流	> 30mA
	漏电测试电压范围	交流220V±20V
插孔规格	TA891A/TA892A TA893A/TA894A	国标三孔10A
	TA891E/TA892E TA893E/TA894E	国标三孔16A
产品尺寸	87x58x63mm	

产品尺寸





插座测试仪(经济实用型)		语音型插座测试仪(带语音播报)	
TA891A	TA891E	TA892A	TA892E
10A	16A	10A	16A



插座极性测试(带显示屏幕)		智能型插座测试仪(带语音播报)	
TA893A	TA893E	TA894A	TA894E
10A	16A	10A	16A

备注：10A用于普通插座，16A用于大功率插座(空调 热水器等)

漏电测试

一键漏电测试

按键时间小于3秒



🛡️ 跳闸=漏电保护正常

⚠️ 没有跳闸=无漏电保护
(请及时找专业电工维修)

界面直观

测量结果一目了然

小白都会用的插座测试仪



显示说明	指示灯显示结果			备注:
	绿灯	绿灯	红灯	
正确连接	■	■	□	■ 绿灯亮 ■ 红灯亮 □ 灯灭
缺少地线	□	■	□	
缺少零线	■	□	□	
缺少火线	□	□	□	
火线与零线接反	□	■	■	
火线与地线接反	■	□	■	
火地接反并缺地	■	■	■	

官方标配

