

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

商品編號:

DCM-040

交流漏電電流錶



DCM-040

DCM 040 特 點

1.AC 解析度：10 μ A

2.鉤部直徑：30mm

3.最大/最小值與讀

值鎖定

4.交流電流檔位：

40mA、400mA、4A、

40A、60A

-040

商品規格:

• 規 格(23°C $\pm$ 5°C)

◦ 交流電流: 誤 差範 圍解析度 50/60 Hz Wide

(40 - 1KHz)

◦ 40mA 10 μ A $\pm$ 1.0% $\pm$ 3dgt $\pm$ 2.0% $\pm$ 5dgt

- 400mA 100μA $\pm 1.0\% \pm 3\text{dgt}$ $\pm 2.0\% \pm 5\text{dgt}$
- 4A 1mA $\pm 1.0\% \pm 3\text{dgt}$ $\pm 2.0\% \pm 5\text{dgt}$
- 40A 10mA $\pm 1.0\% \pm 3\text{dgt}$ $\pm 2.0\% \pm 5\text{dgt}$
- 60A(0-50A) 100mA $\pm 1.5\% \pm 3\text{dgt}$ $\pm 3.0\% \pm 5\text{dgt}$
- 60A(50 - 60A) (1) 100mA $\pm 3.0\% \pm 5\text{dgt}$
 $\pm 3.5\% \pm 5\text{dgt}$
- (1) Though the meter can display up to 400A, it is not calibrated beyond 60A

- 交流電壓：(輸入阻抗 10M 歐姆)

- 交流電壓：(輸入阻抗 10M 歐姆)

- 誤 差過載保護

- 範 圍解析度 50/60 Hz 40 - 1KHz

- 400V 0.1V $\pm 1.5\% \pm 2\text{dgt}$ $\pm 2.0\% \pm 4\text{dgt}$ AC 800V

- 電阻 (Ω)和導通：(open voltage 0.4V)

- 範 圍解析度誤 差蜂 鳴 OL 保護

- 40-400 Ω 0.1 Ω $\pm 1.0\% \pm 2\text{dgt}$ $< 38.0 \Omega$ AC 600V

- 一般規格:

- 一般規格:

- 鉤部尺寸: 最大約 30mm
 - 電池種類: 3 號 AA,1.5V
 - 顯示: 3 3/4 LCD 帶類比線段圖
 - 範圍選擇: 手動
 - 過載警示: 最左邊一位數字閃動
 - 消耗電流: 約 10 mA
 - 電壓不足警示:
 - 取樣率: 每秒 2 次(數字)
 - 每秒 20 次(類比線段圖)
 - 操作溫度: -10°C to 50°C
 - 操作濕度: 小於 85% (相對溼度)
 - 儲存溫度: -20°C to 60°C
 - 儲存濕度: 小於 75% (相對溼度)
 - 高度: 高至 2000M
 - 尺寸: 210mm (L) x 62.mm (W) x 35.6mm (H)
 - 8.3"(L) x 2.4" (W) x 1.4 (H)
 - 重量: 200 克 (含電池)
 - 配件: 皮帶 x 1 說明書 x 1, 1.5V 電池 x 2
- 日常生活需知 :(消基會 93.12.25 福報)

- 漏電若在 30 毫安培以下，人體接觸到會短時間經神恍惚；50 毫安培以下手會被吸住，造成不可恢復的傷害，若接觸到漏電達 100 毫安培的電桿，則會死亡。

- 貼心的叮嚀：

- 下雨天絕對不要碰電線桿，即使是晴天，由於路燈電線可能因絕緣體老化漏電接觸到沒有加蓋的電線桿仍可能會觸電。
- 消基會建議居家電器安全

相關標準及認證: CE

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)