

YF-78 LCR 數位三用電錶

- 3½位數,最大顯示 2000。
- 極性顯示: 負值輸入,自動顯示"-"符號。
- 低電池顯示: 當液晶螢幕顯示"OL"表示需要更換電池。
- 功能鍵:
 - AC/DC 切換,MAX 最大值鎖定
 - ON/OFF 電源切換開關
- 電源切換開關/資料鎖定。
- 低電池顯示:當液晶螢幕顯示"BAT"表示需要更換電池。
- 交流電壓: 200mV,2V,20V,200V,750V。
- 直流電壓: 200mV,2V,20V,200V,1000V。
- 頻率: 2K,20K,200KHZ
- 直流電流: 200μA,2mA,20mA,200mA,10A
- 交流電流: 200μA,2mA,20mA,200mA,10A
- 電阻: 200Ω,2KΩ,20KΩ,200KΩ,2MΩ,20MΩ
- 頻率: 2 KHz,20KHz,200KHz,2MHz,10MHz
- 導通測量: ≤ 75Ω
- 電感: 2mH,20mH,200mH,2H,20H
- 二極體測量/電晶體測量。
- 電容: 2nF,20nF,200nF,2μF,20μF
- 電池測量: 1.5V,9V
- 尺寸: 186*86*39mm



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)