



### 產品特性：

1. 內建網路服務器&http 網路瀏覽介面,無須軟體即可線上/遠端控制.
2. 支援多平臺及伺服器應用 — Internet Explore, Google Chrome ,Netscape, Mozilla (Linux) 。
3. 提供 4 路繼電器輸出。(可以自行設定每組繼電器為 NC or NO)  
常閉 NC：單一輸出最高 4A (一般控制) 或 120 瓦 (燈光控制)  
常開 NO：單一輸出最高 8A (一般控制) 或 240 瓦 (燈光控制)
4. 超厚銅箔設計 & 使用高規格 繼電器 — 防突波設計& 支援 T5 電燈
5. 網路支援: HTTP, DDNS, DHCP, 固定 IP 與浮動虛擬 IP.
6. 安全密碼驗證, 可硬體恢復出廠設置。
7. LED 指示燈顯示開關工作狀態。
8. 設計安全耐高壓不漏電
9. 嵌入式看門狗防止死機

10. 支援 智慧型手機網頁控制 - Apple iPhone. BlackBerry. Android. HTC. SamSung Galaxi....
11. 支援 SMTP:可在開機通過郵件發送 IP 地址
12. 支援 SNMP Trap : 送訊息到指定 IP 伺服器
13. 支援 http command 方式控制單一輸出
14. 時間表控制: 根據預設時間表作出開關相應動作。
15. 可進行 NTP 時間校正
16. 可設置加電開機後的繼電器初始化狀態。
17. 提供 SDK 開發工具可進行修改應用
18. 提供 IP server 工具, 便於用於在網際網路上搜索。
19. **CNT 功能** 公司自行撰寫程式, 可以輕鬆且快速的遠端操控裝置而不用修改複雜的路遊器設定。
13. 20. RS232 網路控制 (選配功能)

使用操作說明

**高電壓 40A 應用, 工業線路設計, NC&NO, 預約時間控制, iPhone 操控**

9223K 線路為工業應用設計, 提供 4 組高電壓的高規格繼電器可遠端利用網路來控制遙控電源開關, 並可預約時間控制。

擁有 4 組繼電器切換功能(可以自行設定每組繼電器為 NC or NO), 每組輸出最高可以承受到 15A (NO) / 8A (NO), 提供 HTTP 命令可供整合應用, 提供網頁個人化 SDK, 不侷限在特定電腦或特殊程式, 不需打開電腦外殼, 只要透過網路(區域網路或是網際網路皆可)連接, 就能在任何聯網電腦 控制電源開關, 可用於控制電氣器具之應用, 如簡易之 家庭 / 工廠自動化或整合自動化系統工程(做為網路模組) 等。

使用任何上網電腦就可以遠距離控制電源開關，讓你不用在四處奔波。簡單、方便、省時、又省事！

#### 系統最小要求。

- \* Internet Hub / Router Intel 奔騰二/300MHZ 以上或者相應 AMD CPU
- \* WINDOWS 作業系統(IE5.0+SPI)
- \* 64M 以上系統記憶體
- \* 支援真彩和 direct draw 的顯示卡
- \* RJ 45 網路卡
- \* 乙太網 HUB 或交換機
- \* internet 網路（快速乙太網連接，ADSL 或其他方式，視您是否需要遠端控制而定）

#### 硬體規格

**電源輸入:** AC 電源供應器 100-240V~0.3A MAX 10-20VA, 50-60Hz

**繼電器規格:** AC 240V / DC 30V

**常開 Normal Open(NO):** Max. 15A (110V) / 10A( 220V)

**常閉 Normal Close(NC):** Max. 8A (110V) / 5A( 220V)

**重量:** 195 克

**尺寸大小:** 160x 130mm

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)