

TR-HZT1A4 頻率傳送器



- 測量範圍：45Hz ~ 65Hz
- 輸入電壓範圍：AC50V ~ 300V
- 輸出：直流 4 ~ 20mA
- 工作電壓：AC90V ~ 264V(50 / 60Hz)
- 外部調整：歸零及斜率調整
- 外觀尺寸：120mm × 80mm × 110mm
- 每台需配合CT-2002 顯示/控制/警報器使用或自備PAL控制器
- 顯示/控制/警報器和傳送器之間可用一般導線連接線長限 100 米內

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

測量範圍	45Hz ~ 65Hz. (50 ~ 300 ACV). *Isolated
輸出信號	4 ~ 20mA
	45Hz = 4mA 、 50Hz = 8mA 、 60Hz =16mA 、 65Hz =20mA
外部調整	Zero VR Span VR
供應電源	90 ~ 260 ACV. 50Hz / 60Hz
工作環境溫度	0 to 50°C (32 to 122°F)
工作環境溼度	Less than 80% RH.
Mounting	Din rail or wall
外觀	ABS plastic
尺寸	120mm × 80mm × 110mm
標準附件	None
其他	Two wires input

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)