



■ 簡介

數位式(GPR-U 系列), 0~600V, 0~1.5A

■ 特點

高調節率 0.01%
 固定電壓與固定電流操作功能
 低漣波與低雜訊
 過載與極性反向保護功能
 3 1/2 位數 0.5" LED 顯示
 適合長時間壽命試驗使用
 過電壓與過電流電源跳脫保護裝置
 10 迴轉電位控制器

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■ 規格

定電壓操作	
調節率	電源調節率 $\leq 0.01\% + 3\text{mV}$ 負載調節率 $\leq 0.01\% + 5\text{mV}$ ($< 10\text{A}$) $\leq 0.02\% + 5\text{mV}$ (額定值 $\geq 10\text{A}$)
漣波與雜訊	$\leq 2\text{mVrms}$ 5Hz ~ 1MHz
回復時間	$\leq 100\mu\text{S}$ (50% 負載變動, 最小負載 0.5A)
輸出範圍	0 至額定電壓連續可調
定電流操作	
調節率	電源調節率 $\leq 0.2\% + 3\text{mA}$ 負載調節率 $\leq 0.2\% + 3\text{mA}$
漣波電流	$\leq 5\text{mA}_{\text{rms}}$ ($\leq 20\text{A}$), $\leq 20\text{mA}_{\text{rms}}$ ($\leq 50\text{A}$), $\leq 100\text{mA}_{\text{rms}}$ ($\leq 100\text{A}$)
輸出範圍	0 至額定電流連續可調
錶頭	
數字式	3 1/2 位數 0.5" LED 顯示 準確度 $\pm (0.5\% \text{ 讀值} + 2 \text{ 位數})$
絕緣	
機殼對端子	100MO or above (DC 1000V)
機殼對電源線	100MO or above (DC 1000V)
使用電源	
	交流 120V $\pm 10\%$, 50/60Hz (交流 220V, 或 240V order made)
附件	
	操作手冊 x 1, 測試線 GTL-105 x 1($\leq 3\text{A}$) or GTL-104 x 1($\leq 10\text{A}$) 或 Not Available $> 10\text{A}$ or 600V
尺寸	
	430(寬) x 178(高) x 572(長) mm