

可程式直流電源供給器 **PR8185. PR8323. PR8602. PR9323**



特色:

- 定電壓源及定電流源輸出模式
- 使用大型背光式 16x2 LCD 顯示器顯示
- 具有高解析度輸出: 10mV, 1mA
- 具有輸出過電壓保護及過電流保護
- 具有 50 組面板設定 Save and Recall 功能
- Auto Step Running With Timing Setting
- 輸出 ON/OFF 控制
- 輸出電壓和電流具有高穩定度及低雜訊特性
- 輸出端具有短路及外部逆向輸入保護
- 使用 CPU 控制風扇散熱以減少噪音量
- 具有保存關機前之設定狀態，因此將機器關機後，在次開機亦會回復到上一次關機前之設定值
- 提供 RS-232 界面
- 使用 4 全位顯示電壓及電流
- 具有三個電源輸出可自動串聯及並聯操作和同步輸出
- 採用二段式溫度控制散熱風扇速度，以確保散熱品質及降低噪音

規格:

●PR8185:

Output Voltage: 0~18V

Current: 0~5A

OVP: 0.2~20V

OCP: 0.02~5.2A

●PR8323:

Output Voltage: 0~32V

Current: 0~3A

OVP: 0.2~35V

OCP: 0.02~3.2A

●PR8602:

Output Voltage: 0~60V

Current: 0~1.5A

OVP: 0.2~64V

OCP: 0.02~1.6A

●PR9323:

CH1 & CH2>

Output Voltage: 0~32V

Current: 0~3A

OVP: 0.2~35V

OCP: Enable/Disable

CH3>

Output Voltage: Range1: 0~32V, Range2: 0~6V

Current: Range1: 0~1A, Range2: 0~5A

OVP: 0.2~35V

OCP: Enable/Disable

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)