



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

生活中使用一次性鹼性電池 (Alkaline battery)，這類電池在電力耗盡後就無法再是使用，並對地球環境生態的破壞相當嚴重。如何避免環境再次遭受到汙染，以及降低消費電池成本，「E路充」通過歐盟的認證檢定，可讓鹼性電池再生充電。**僅需短短一小時的充電時間**，鹼性電池能量可幾乎達到原能量的 100%，重複使用 50 次之後，能量依然可達到原來量的 60% 以上。

### e路充強大功能：

- ◎ 可充一般鹼性電池(有標示 Alkaline battery)及一般鎳氫電池(充電電池)。
- ◎ 4 顆 AA(3 號)電池充電槽；2 顆 AAA(4 號)電池充電槽。
- ◎ 可單獨充一顆電池。
- ◎ 一小時快速充電。完成充電將自動斷電，停止續充。
- ◎ 專業 LED 指示燈照明，清楚辨別充電的各種狀況。
- ◎ **高智能充電辨識晶片，可識別出失效乾電池或不充電之電池(碳性電池)，安全可靠。**
- ◎ 折合式插頭，攜帶方便。

### LED 指示燈功能：

- ◎ 自動偵測：電池安置好，並接上電源後，所有指示燈分別以紅綠 LED 交替閃爍一秒鐘後熄滅。
- ◎ 鹼性電池充電指示：紅綠 LED 交替閃爍。
- ◎ 鎳氫電池充電指示：紅色 LED 長亮。
- ◎ 完成充電指示：綠色 LED 長亮。
- ◎ **普通鋅猛，碳性電池指示系統晶片自動拒絕充電，LED 不做任何顏色顯示。**
- ◎ 電池接反指示：紅色 LED 閃爍。
- ◎ 電池接觸不良指示：紅色 LED 閃爍。
- ◎ 壞電池接入指示：紅色 LED 閃爍。

## 適用產品：

數位商品、相機、MP3、CD Player、隨身聽、家用遙控器、手電筒、照明設備或使用到 3 號及 4 號電池之商品。

## 注意事項：

- ◎ 鹼性電池充電時，必需確認電池仍有些微電力，否則無法再進行充電。
- ◎ 當鹼性電池放入後，充電器不做任何顯示時，請將電池取出。
- ◎ 當鎳氫電池放入後，若顯示為鹼性電池的顯示方式，說明此電池已壞，請將電池取出。
- ◎ 充電電池在充電時發出微熱，屬於正常現象。
- ◎ 充電過程中有滋滋聲，屬正常充電過程現象，請放心使用。
- ◎ 當鹼性電池質量較差時，可能會導致出現輕微漏液現象。
- ◎ 本充電器只適合於室內使用，切勿暴露於潮濕、下雪或其他惡劣的環境中，嚴禁覆蓋充電器，以免引起火災。
- ◎ 充電完畢或不適用充電器時，請取下充電器，並取出充電電池。

## 產品規格：

輸 入	AC 100V ~ 240V, 50~60Hz, Max 100mA
輸 出	1.4V---1300mA 1 x AA 1.4V--- 650mA 1 x AAA
尺 寸	10cm x 6cm x 2.5cm
重 量	50g (不含電源線)

## 保固服務：

- ◎ 本充電器已投保 1,000 萬產品責任險。
- ◎ 本充電器保固一年；保固範圍為照本公司要求之正常使用方式下。
- ◎ 因人為因素，使用不當，破壞受損；天災、火災等自然災害或異常電壓，外力動物咬傷，環境等因素所造成之破壞，不在保固範圍內。
- ◎ 自行拆解、摔傷、進水等不，在保固範圍內。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)