

機種/規格: FC-48V-15A

AC220V/60Hz +/-10%

電壓:48V

指針式電流錶(指針式)

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 功能特點:

#### 適用:

電動物流搬運車 / 電動堆高機 / 電動高空作業車 充電使用

1. 定電壓 / 定電流 / 均衡充電 / 浮動充電 多態充電功能。
2. 電池過放電低電壓啓動充電功能(在電池未損壞情形下電池因過放電至 6V 低壓時仍能啓動充電)
3. 指針式電流錶顯示充電電流/LED 燈號充電功能指示。
4. 微電腦恆壓充電控制(定電壓充電模式):有效控制充電時電壓，以防止充電過量而損壞電池極板。
5. 微電腦恆流充電控制(定電流充電模式):將充電電流控制於一個電流平穩點上，防止電池充電時大量吸收電流，導致電池溫度快速上升影響電池壽命和充電效率。
6. 微電腦智慧型均時衡化充電(均衡充電功能):以每單極 DC2.4V~DC2.55V 自動調節充電電壓值，讓新舊電池的每個單極多可達到 100%飽和充電。
7. 微電腦全自動充電控制技術，保護電池不溫昇、平穩充電、不過量充電，達到電池應有飽和度。
8. 電池異常自動斷電功能:當電池異常或電池單極有損壞時，經 12 小時充電仍無法達到 80%有效充電時，充電器自動停止充電並顯示充電異常燈號。
9. 充電器溫度過高時，過溫度保護自動啓動斷電，保護充電器。
10. 避免因過溫度而燒毀。
11. 充電器與電池未連接時，充電器無任何直流電壓、電流輸出。
12. 充電器直流輸出正負極短路保護。
13. 輸出火花防止保護。