

RC12V4A 全自動充電機

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



ITEMS	RC-1204
輸入電源	AC110V 60HZ or AC220V 50HZ
輸出標稱電壓	標稱 DC 12V
充電電壓	DC15V
浮充電壓	DC13.5V
充電電流	1A / 3A / 4A 三段電流選擇
充電模式	定電流 / 定電壓 / 均衡充電 / 浮動充電 模式
保護	1. 電池反接保護-電池極性接線錯誤時，充電器不啟動充電。 2. AC 輸入電源保護：輸入電源過電流時以保險絲遮斷 AC 電源。 3. 微電腦全程自動偵測電池電壓電流避免電池過溫、過充。 4. DC 輸出正負反接保護。 5. 火花防止保護：當充電器電源開關忘記關閉且在開啓狀態下與電池作連結時充電器夾子與電池電樁頭碰觸時不會有火花產生。
工作環境溫度	環境溫度：0~45℃，環境相對溼度 90%
尺寸 (L*W*H)	150 * 136 * 100 mm
重量	2.7 kgs