

# MT-15-2CF

## 迷你 2 路 VGA 切換器

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 操作方法如下

如有兩台電腦分別為 A、B、2 分別將顯示卡 VGA 口接在轉換器上 A、B、2 介面上，將顯示器的 VGA 口接在左上角的 I/O 介面上，這樣的接線已經初步完成。

當需要使用 A 電腦的時候按一下轉換器 A 的按鈕，這時候顯示器就會顯示出 A 電腦的資訊，當需要設換 B 的電時，按一下所需電腦相應的按鈕即可轉換到需要電腦，雖然很簡單的操作但起到的效果就很不一樣，省去了不少接線的煩惱，並支援的刷新率達到 150Hz

### 產品描述

MT-15-2CF 為 2 埠的視頻控制裝置，可允許 2 台獨立的電腦主機，將其視頻選擇輸出顯示于單一的顯示器，或 1 台電腦主機，將其視頻選擇輸出 2 台顯示器其中一台，因此用戶無需再額外為每台電腦主機購買顯示器

## 產品特性

可於單一顯示器或投影儀上顯示 2 台 VGA 信號來源

也可於顯示器或投影儀上顯示 1 台 VGA 信號來源

使用前端面板按鍵輕鬆切換信號源，機械式切換可靠度及耐用性高

安裝容易無需安裝任何軟體

長距離傳輸，最遠可達 10 米

高品質視頻最高解析度可達 1920 x 1440

不支援 DDC, DDC2, DDC2B

支援 VGA, XGA, SVGA, UXGA 及 Multisync 顯示器

## 產品參數

輸入介面：1 路 VGA 15HDF 介面輸入

輸出介面：2 路 VGA15HDF 介面輸出

輸入電平：0.5-1Vp-p

輸出阻抗：75Ω

行場同步通道：輸入電平 0.7-5Vp-p

支持解析度：與顯示設備對應

切換方式：面板按鍵切換

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)