

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品名稱： 智能迎客警示門鈴

產品編號： LK-5301

32 首音樂和女聲“叮咚、您好、歡迎光臨”可供選擇

先進微電腦製造技術，採用全自動人體感應，性能卓越，節能易用。特設無串響裝置，直至悠美音樂完畢，靈敏度強。更適合市場的需要，更貼近消費者的生活內容，辦公寫字樓、家居、商店、工廠等各種場合均可使用，帶來方便之餘，更帶來意想不到的快樂和安全感。

使用說明：

- 1、裝上三節 AAA (7 號) 1.5V 電池，本機耗電極微，好的電池可用 2 個月以上。把電子迎客門鈴掛于大門邊或者安裝到門上，將開關拔至人聲或者音樂檔位元，此後，當有客人進入時，電子迎客門鈴會發出“音樂聲或者人聲：叮咚、你好！歡迎光臨”。
- 2、警示探測有效距離 2-8 米左右探測有效角度為 110 度，安裝檢測方位不要超過此範圍，報警響度為 95 分貝左右
- 3、萬向旋轉底座，可輕鬆調節探測角度。
- 4、門鈴做為迎客時，安裝在門口頂部或牆壁，自由調校探頭角度為適當位置，當客人進入探測範圍時，自動發出聲音提示主人（也可選擇：您好，歡迎光臨語句）
- 5、做為報警警示用時，探頭盡量裝在陽臺，門窗，樓梯等盜賊容易進入的地方，將探頭的角度安裝在適當高度，調校監測方位到合適位置，當盜賊進入防區，及時報警，提示主人，震懾竊賊。

基本參數：

尺寸：高 8.5 寬 8.5 釐米，厚 3.5 釐米（含底座—底座可平放或者固定在頂上）

樣式：如圖實物拍攝

音樂：32 首音樂和人聲可選

單機標準配置：主機 1+支架 1

安裝：不需要專業人事，自己輕鬆安裝

產品參數：

1. 供電電源：DC 4.5V(3 節 7 號 1.5V 電池)

2. 探測距離：2-8 米

3. 包裝方式：外貿英文中性紙吸卡包裝

4. 聲壓：95db±5db

5. 感應方式：紅外感應觸發

6. 開機延時：10 秒

7. 單機標準配置：報警主機*1、支架*1

8. 境溫度/濕度：-25°C—55°C 5%—95% RH

9. 測角度/範圍：夾角 60° 扇形 110°

主要功能：

全自動人體感應，超遠，廣角探測

可調節方向（附支架）

主機內置喇叭，警報響度 75-95 分貝

歡迎光臨/十六首優美音樂自主選擇

三節七號電池供電，節能耐用

安裝和使用方法

- 1、將支架用螺絲固定在您要安裝的位置。
- 2、將門鈴背部的電池蓋按箭頭方向推開，裝入三節 AAA1.5V 電池（建議使用鹼性電池），蓋上電池盒蓋。
- 3、將門鈴側邊的開關撥至語音檔或音樂檔，按黑色的音樂選擇按鈕可以選擇您喜歡的音樂。
- 4、將門鈴通過卡口安裝在支架上，當有客人進入時，電子迎客門鈴會發出您之前選擇好的聲音。

注意事項:

1. 請勿將本產品與腐蝕性物品接觸或從高處掉下。
2. 每次安裝電池本產品需進行“自檢”約 10 秒左右，再進入正常工作狀態
3. 若本產品出現自動響聲或不正常現象，請檢查電池供電或安裝位置是否得當（避免直面對著發光燈具/陽光照射到的地方）如果環境氣溫過高（高於 30 多度）探測器會出現由遠變近現象（本款迎賓器感應距離正常 0-3 米是穩定、最遠可以 8 米），這屬於正常！
4. 當門鈴聲音變弱時，請更換電池，門鈴儘量避免安裝在直接面向空氣流量變化大的位置（如：冷氣出風口、排氣扇口、電熱爐附近等），不要裝在日曬雨淋的地方
5. 如長時間停用本機，請把開關撥到“OFF”位置並把機內電池取出。
6. 建議使用 7 號 AAA 鹼性電池，廢舊電池應放入指定的回收筒中