

4 路 HVR 數模混合硬碟錄影機 DVR/NVR 監控錄影機 p2p 遠程監控

型號: LWS-DVR6004T-H

介面: BNC\VGA\HDMI

VGA、HDMI 全高清 1080P 顯示輸出

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

當您需要接**類比(類比監控頭)**的時候, **本款產品可以支援4路全即時720p**, 您需要接數位(網路監控頭)的時候, 本款產品就變成一台純數位的NVR產品, 支援多種配置模式, 當您即有數位又有類比的的時候, 別擔心, 本款產品又能變成一台**HVR(混合DVR)本地+網路(HVR)**

本機帶 1 個 SATA 介面 硬碟最大支援: 2TB

採用最新的即插即用雲技術, 一鍵上網, 不再像傳統 DVR 那樣, 用個遠端要路由器設置, 埠映射, 遠端監控三步搞定

功能特點:

HD iDVR 採取的是 DVR/HVR/NVR 功能 3 合 1, 多模式輸入, 支援 4 路 D1/960H、8 路 HD1/D1、2 路 D1+14 路 CIF 類比視頻編碼, 同時支援 4 路 D1/960H、8 路 HD1/1 路 D1、2 路 D1+6 路 CIF 類比視頻解碼, 支援類比+網路高清視頻混合輸入, 支援純高清網路視頻輸入。壓縮演算法升級到 H.264 High Profile, 先進的時空濾波技術使碼流同比降低 30% 以上。

擁有主輔兩種碼流同時編碼功能。主碼流本地存儲, 確保圖像高品質; 輔碼流網路即時傳輸, 輕鬆解決帶寬瓶頸問題

支持各類手機監控 (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android), 支持 3G 撥號, WIFI 模組擴展

支援多種網路瀏覽器 (IE、Chrome、Firefox、Safari)

支援 2 個 USB2.0 介面, 穩定實現 USB 滑鼠、備份、刻錄、升級等操作

仿 Vista 介面, 類似 WINDOWS 的操作風格, 強大的滑鼠右鍵功能表功能, 使上手異常輕鬆

支援 TV、VGA 和 HDMI 同時輸出, VGA、HDMI 全高清 1080P 顯示輸出, 徹底顛覆傳統監控的顯示效果

強大的網路服務 (支援 DHCP、PPPOE、FTP、DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、IP 許可權、IP 搜索、報警中心等), 完善的配套 (WEB、用戶端、SDK), 輕鬆實現互聯互通

自帶功能變數名稱服務功能 (ARSP), 遠端監控一鍵啓用, 讓監控變得輕鬆愉快。同時提供 3322 (希網)、dyndns、oray (花生殼)、myq-see 等功能變數名稱服務

完善的保護電路, 獨有的三重看門狗功能, 確保設備永不死機

二十多國語言 (英文、芬蘭、法語、德語, 希臘、義大利、日語, 波蘭、葡萄牙、俄語, 西班牙、泰文、中文、繁體中文、土耳其等)

技術參數:

	型号	LWS-DVR6004T-H	DVR6008T-EL	DVR6016T-SL
系统	主处理器	工业级嵌入式微控制器华为海思芯片Hi3520A		
	操作系统	嵌入式Linux操作系统		
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份		
界面	操作界面	16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作		
	画面显示	(以纯本地为例，其他根据通道模式而定)		
视频	视频标准	PAL (625线, 50场/秒); NTSC (525线, 60场/秒)		
	图像编码	H.264 (High Profile);		
	监视质量	监视器: D1; VGA: 高清; HDMI: 高清		
	回放质量	最大支持1080P; 本地模式下:		
		960H/D1/HD1/CIF/QCIF	D1/HD1/CIF/QCIF	D1/HD1/CIF/QCIF
	编码能力	4路D1/960H 实时	8路HD1/D1 实时	2路D1+14路CIF 实时
	解码能力	4路D1/960H实时	8路HD1/1路D1 实时	2路D1+6路CIF 实时
	多模式输入	纯本地输入: 4*D1/4*960H 本地+网络输入: 2*D1+(1*1080P+1*720P) 纯网络输入: 8*960H /4*720P /2*1080P /1*720P+7*D1 /1*1080P+1*720P +2*D1	纯本地输入: 8*HD1 本地+网络输入: 2*D1+(1*1080P+1*720P) 纯网络输入: 8*960H /4*720P /2*1080P /1*720P+7*D1 /1*1080P+1*720P +2*D1	纯本地输入: 2*D1+14*CIF 本地+网络输入: 2*D1+(1*1080P+1*720P) 纯网络输入: 8*960H /4*720P /2*1080P /1*720P+7*D1 /1*1080P+1*720P +2*D1
	移动侦测	每画面可设置192 (16*12) 个检测区域; 可设置多级灵敏度 (仅限本地通道)		
	音频	音频压缩	G711A	
对讲		支持		
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时		
	本地回放	1-9路同时回放, 本地4*960H模式下, 最大支持4路回放 (4*960H@25fps) 本地8*D1模式下, 最大支持4路回放 (1*D1@25fps) 本地2*D1+14*CIF模式下, 最大支持8路回放 (2*D1+6*CIF@25fps)		
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索		
存储和备份	每路占用硬盘空间	视频: CIF 4~5G/天*通道, D1 16~20G/天*通道, 960H 24~30G/天*通道; 音频: 691.2M/天*通道		
	录像保存	本机硬盘、网络		
	备份方式	网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录		
接口	视频输入	4路BNC	8路BNC	16路BNC
	视频输出	1路BNC, 1路VGA, 1路HDMI		
	音频输入	4路RCA		2路RCA
	音频输出	1路RCA		
	报警输入	无		
	报警输出	无		
	网络接口	RJ45 10M/100M自适应以太网口		
	云台控制	1个RS485; 支持多种云台协议		
	USB接口	2个USB接口		
	硬盘接口	1个SATA接口 (每个最大2048G)		
无线接口	3G、WIFI (通过USB扩展)			
其它	电源	12V/3A		
	尺寸	255mm(长)* 225mm(宽)* 45mm(高)		



云监控之硬盘录像机的安装非常简单，使您无需他人帮助，几分钟内就可以完成安装并投入使用。将录像机通过视频线接上摄像头，装好硬盘，经过下面3步就可以随心所欲将它架设在任何地方。

第一步 设备上电，接上网线，连接硬盘录像机



第二步 登陆<http://www.xmeye.net/>





底部小标签

按设备名访问

在云服务网址输入唯一一个12位的设备序列号与验证码，登陆就可以看到监控效果。（在每台设备底部标签上，例如：**SN: 003e0b00e9c8**）

第三步 查看摄像机视频

