






# 漏電斷路器 | NVK 系列



漏電/過負載  
保護兼用

漏電保護專用

框架容量 (A F)		30	40	30	30
型 式 #註4		NV-KLF	NV-KF	NV-K30F	NV-BF
外 觀					
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40°C		15,20,30	15,20,30,40	15,20,30	15,20,30
相 線 式		1φ2W	1φ2W	1φ3W 3φ3W	1φ2W
極 數 (P)		2P1E 2P2E	2	3	2
額 定 電 壓V(A.C)		110~220	110~220	110~ 220 380~ 440	110~220
額定靈敏度電流 (mA) #註2		30	30 (100,200 300,500)*	30	30
動 作 時 間 ( s )		0.1s以下	0.1s以下	0.1s以下	0.1s以下
額定短時間 電流 kA CNS 5422 AC		110V~220V	1.5	1.5,2.5	1.5
		380V~440V	—	—	1.5
外 型 及 安 裝 尺 寸		a	66	90	32
		b	70	70	70
		c	42	42	36
		ca	60	60	48
		bb	59	59	62
		aa	33	57	—
製 品 重 量 (kg)		0.2	0.25	0.085	
過 電 流 跳 脫 方 式		熱動式	—	—	—
漏 電 跳 脫 方 式		—	機械式	—	—

# 漏電保護插座

配線用插接器  
附漏電斷路器 隨插即用

框架容量 (A F)		15		
型 式		NV-CS T1 NV-CS T2		
外 觀				
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40°C		15		
相 線 式		—		
極 數 (P)		2		
額 定 電 壓V(A.C)		110		
額定靈敏度電流 (mA)		15		
動 作 時 間 ( s )		0.1s以下		
額定短時間 電流 kA CNS 5422 AC		110V	1	
		220V	—	
外 型 及 安 裝 尺 寸		a	42	42
		b	3	3
		c	41	41
		ca	70	74.8
		bb	16.9	16.9
		aa	—	21.9
製 品 重 量 (kg)		0.013	0.014	
過 電 流 跳 脫 方 式		—	—	
漏 電 跳 脫 方 式		—	機械式	

【註】1.\*\*\*\*表示三相四線式，線對中性線電壓為220V。

2.\*\*表示之機種非一般品，訂貨時需註明。

3.規格表中無標示之電壓啓斷容量，請以已標示電壓乘I.C容量相等方式換算參考，恕無法將全部I.C標示於表中及開關本體中

4.型式型名旁標示\*\*表示為新增機種，近期推出。

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)