

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品參數

- 1.工作電壓：DC4.5V-35V
- 2.輸出電流：0-5A
- 3.輸出功率：90W(最大)
- 4.靜態電流：7u A（待機狀態）
- 5.PWM 占空比：1%-100%
- 6.PWM 頻率：20khz
- 7.尺寸：長 30MMx 寬 26MM（不含手柄）x 高 14MM
- 8.重量：0.013KG

注意事項：

- **直流電機調速器輸入是直流電，不可直接接交流電(例如:家用 220V 交流電),否則會燒壞!!!**
- **直流電源正負端子勿反接**，否則調速器可能損壞。
- 電機可以不分正負，當運行方向與期望不一致時，可以通過調整線序來改變方向。
- 調整電位器旋鈕能改變調速器輸出占空比，電機轉速改變。