

規格										
機種	GPE-4323				GPE-3323			GPE-2323		GPE-1326
輸出模式										
通道數量	CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH1
電壓	0~32V	0~32V	0~5V	0~15V	0~32V	0~32V	5.0V	0~32V	0~32V	0~32V
電流	0~3A	0~3A	0~1A	0~1A	0~3A	0~3A	5A	0~3A	0~3A	0~6A
追蹤串聯電壓	0~64V		----		0~64V		----	0~64V		----
追蹤並聯電壓	0~6A				0~6A			0~6A		
CV 模式										
電源調節率	≤0.01%+3mV									
負載調節率	≤0.01%+3mV(額定電流≤3A)									
	≤0.02%+5mV(額定電流 > 3A)									
漣波&雜訊	≤1mVrms(5Hz~1MHz)									
回復時間	≤100μs(50%負載變動,最小負載 0.5A)									
CC 模式										
電源調節率	≤0.2%+3mA									
負載調節率	≤0.2%+3mA									
漣波&雜訊	≤3mArms									
追蹤模式 (CH1,CH2)										
追蹤錯誤	≤0.1%+10mV of Master(0~32V) No Load , with Load add load regulation≤100mV)									
並聯調節率	電源: ≤0.01%+3mV									
	負載:≤0.01%+3mV(額定電流≤3A)									
	≤0.02%+5mV(額定電流 > 3A)									
串聯調節率	電源: ≤0.01%+5mV									
漣波&雜訊	負載:≤100mV									
CH3 模式(GPE-3323)										
輸出電壓	5.0V, ±5%									
輸出電流	5A									
電源調節率	≤3mV									
負載調節率	≤5mV									
漣波&雜訊	1mVrms(5Hz~1MHz)									
錶頭										
電壓解析度	100mV(*1)									
電流解析度	10mA(*1)									
設定精度	電壓±(0.1% of reading +30mV)									

	電流±(0.3% of reading +6mA)
回讀精度	電壓±(0.1% of reading +30mV)
	電流±(0.3% of reading +6mA)
隔離	
外殼&端子	20MΩ or above (DC 500V)
外殼&電源線	30MΩ or above (DC 500V)
環境	
工作溫度	0~40°C
儲存溫度	-10~70°C
工作濕度	≤80% RH
儲存濕度	≤70% RH
其他	
其他	AC100V/120V/220V±10%; 230V(+10%~-6%); 50/60Hz
尺寸&重量	210(W)x 155(H) x 306(D) mm ; Approx. 7kg

註釋:

(*1): 當使用較高的解析度(10mV/ 1mA), 請參照以下手冊中的設定程序 p35.

當使用較高的解析度時候,電流或是電壓調整將會被旋鈕的靈敏度限制

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>