



特點

1. 高精度 LED 數字顯示，直觀明瞭。
2. 8 公分智慧風扇，散熱效果優良，有效延長風扇壽命，降低噪音。
3. 採用先進技術，有效減輕了電源的重量，方便電源移動。
4. 多種保護功能，限流保護（OCP），過溫保護（OTP），過功率保護（OPP）。
5. 塑膠面板，更美觀，電壓、電流設置粗調和細調旋鈕，使設置更精確。

應用領域：

1. 蓄電池充電。
2. 車載 DVD，車載音響。
3. 產品老化，如電阻，電容，繼電器，直流馬達，LED 等。
4. 實驗室，工廠，維修用電源。
5. 其它一切需要直流穩壓電源的場合。

技術參數：

1. 輸入電壓：220V±10% @50Hz±5Hz

110V±10% @60Hz±5Hz

開關切換或單電壓輸入

1. 輸出電壓：DC 0-額定值 V（見表一）
2. 輸出電流：DC 0-額定值 A（見表一）
3. 顯示精度：±1%±1 字,電壓解析度 0.1V，電流解析度 0.1A
4. 開機延遲：1-2S 關機延遲：1-6S（視負載而定）
5. 電壓穩定度：≤0.05% +1mV
6. 電流穩定度：≤0.1% +10mA
7. 負載穩定度：CV≤0.05% +1mV

CC≤0.05% +10mA

8.紋波及雜訊：CV≤10mV（有效值）

CC≤20mA（有效值）

9. 整機效率：≥80%（滿載情況下測試）

10.工作環境：-10°C- +40°C 相對濕度 20%-80%（非凝結）

11. 存儲環境：-20°C- +80°C 相對濕度 20%-70%（非凝結）

12.耐壓測試：

輸入-輸出：1.5KVAC/1 分鐘

輸入-外殼：1.5KVAC/1 分鐘

輸出-外殼：500VAC/1 分鐘

13. 接地電阻：<20mΩ

14.外觀尺寸：長 280mm*寬 128mm*高 145mm（不包括突出部分）

型號	輸出電壓	輸出電流	顯示方式	顯示精度
LW-1510KDS	0-16V 連續可調	0-10A 連續可調	LED 數字顯示	±1%±1 個字
LW-1520KDS	0-16V 連續可調	0-20A 連續可調	LED 數字顯示	±1%±1 個字
LW-3005KDS	0-32V 連續可調	0-5A 連續可調	LED 數字顯示	±1%±1 個字
LW-3010KDS	0-32V 連續可調	0-10A 連續可調	LED 數字顯示	±1%±1 個字
LW-6402KDS	0-65V 連續可調	0-2A 連續可調	LED 數字顯示	±1%±1 個字
LW-6403KDS	0-65V 連續可調	0-3A 連續可調	LED 數字顯示	±1%±1 個字
LW-6405KDS	0-65V 連續可調	0-5A 連續可調	LED 數字顯示	±1%±1 個字