

## UPS-BNT-500A-220



產品型號：	BNT-500A / 220V	
產品名稱：	科風 黑武士系列 500VA / 220V 在線互動式不斷電系統	
產品規格：	輸入：	容量：500VA 電壓：110 機種 (100V / 110V / 115V / 120V) ， 220 機種 (220V / 230V / 240V) +/- 25% 市電範圍以內 頻率：50 or 60 Hz +/- 10% (自動偵測)
	輸出：	電壓 (備援模式)：類正弦波 at 100V / 110V / 115V / 120V or 220V / 230V / 240V +/- 5% 頻率 (備援模式)：50 or 60 Hz +/- 1Hz 自動電壓調整 (AVR)： 當輸入電壓低於市電 9% 至 25% 時，AVR 自動昇壓 15% 當輸入電壓高於市電 9% 至 25% 時，AVR 自動降壓 13% 停電反應時間：2 / 4 ms (含偵測時間)
	保護及濾波：	瞬間高壓保護：480 焦耳, 2ms 裝置輸入：過載及短路保護 (使用保險絲) 過載保護：當負載超過 110%，60 秒後，UPS 自動關機 當負載超過：130%，3 秒後，UPS 自動關機 短路：UPS 輸出立刻切斷或輸入保險絲保護
	電池：	型式：密閉式免加水，鉛酸電池 充電時間：6 小時 (充電至 90% 以上) 保護：過放電保護 備援時間 (一台 PC 電腦+15"螢幕)：20 - 30 分鐘
	外觀尺寸：	淨重 Kg (lbs)：5.8(12.8) 毛重 Kg (lbs)：6.3(13.9) 尺寸：W97 x D320 x H135 mm (3.8" x 12.5" x 5.3") 輸入插座：IEC 320 插座 輸出插座：NEMA 5-15R(115V) / IEC 320 插座 (220V)
	介面：	RS232 介面：無
	警報：	備援模式：慢速警報 電池電壓過低：快速警報 超載：持續警報

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

	環境：	操作環境：攝氏 40 度，最高 3,500 公尺，0-95% 溼度 (非凝結水氣狀態下) 運作噪音：<40 分貝 (離 UPS 表面一公尺) 儲存環境：海拔 15,000 公尺以下
產品特色：	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU 微處理器控制，具備手動及開機自我測試功能</li> <li>• 兩段式備援警報及手動警報解除(靜音功能)</li> <li>• 自動市電頻率偵測及輸出</li> <li>• 雷擊、電源突波、電源雜訊抑制及濾除功能，確保優質市電供給</li> <li>• 網路過壓保護電話線、傳真機、網際網路安全*</li> <li>• 過負荷、高電壓、低電壓、電池電壓保護</li> <li>• 直流電開機，不需市電可啓動 UPS 及負荷機器</li> <li>• ABM 超級電池管理系統，自動偵測電池狀況，電池壽命更長，充電時間更短</li> </ul> <p>*  <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED 清晰顯示市電與備源操作模式，隨時顯示 UPS 及電池運轉情況</li> <li>• 關機時自動充電，電池更換指示、自動檢測及電池檢查</li> <li>• 智慧型省電功能，在沒有市電及負載下自動關機</li> <li>• AVR 自動升降壓設計，確保市電品質</li> <li>• 通過台灣檢磁相容性安規驗證</li> </ul> </p> <p>*此規格僅適用於網路型機種</p>	

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**勝特力电子(上海) 86-21-34970699**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)