

AT8205 無鉛防靜電高級熱風拔放台



特點

- 柔和旋轉風，均勻加熱，更好保護元器件，是 850 與 2305 的結合體。
- 升溫特快，2 至 3 秒達到設定溫度。
- 吹、焊帶塑膠的元件不變型。如吹手機的振鈴器，尾插內聯座等不變形。
- 吹遮罩盒不變色，快捷方便。
- 吹焊線路板不起泡。
- 拆解帶膠 BGA-IC 不易斷腳。更安全、可靠（按安泰信提供的推薦值溫度與風量能夠得到更佳的效果）。
- 感測器閉合回路，調溫方便，開機功率大，升溫迅速，溫度精確穩定，不受出風量影響。
- 完美的待機節電功能，只要你豎立熱風槍時，自動進入待機狀態，關閉加熱，不論風設定幾檔，將有微風送出，冷卻發熱體和風頭，延長機器的使用壽命；拿起風槍時，又自動進入上次設定狀態。
- 防靜電設計，防止因靜電及漏電而損壞 PCB 板。
- 不需接觸焊點的焊錫方式可免除零件位移及熱衝擊。
- 能大幅度調節空氣量及溫度，可焊接 QFP 及 SOP 型 IC。焊接及除錫可根據要求選用不同噴嘴。
- 採用進口發熱絲，噴嘴與國際品牌共同。布均勻，熱功率動態範圍大。
- 工作完畢關機後送風延時工作，延長發熱體與手柄壽命。

技術參數

電源電壓：AC 220V/50Hz

功率消耗：1200W（Max）

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

氣流類型：無刷風機柔和風
氣流量：400L/min(最大)
溫度調節範圍：50~450℃
顯示方式：機械刻度
手柄長度（包括手柄線）：120cm
噪音：<40dB
噴嘴：A1160、A1170A
發熱芯：進口 1200W 8205 發熱絲
外觀尺寸：190x65x245（LxWxH）mm
重量：約 2.5K

包裝清單（購買時請檢查包裝，以證實所列清單專案正確無誤。）

- 設備主機：1 台
- 手柄組件：1 組
- 手柄架：1 個
- 電源線：1 條
- 說明書：1 本
- 噴咀：2 個
- 保修卡：1 張

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

使用方法

1.溫度設定

- 調節溫度設定旋鈕，設定溫度。
- 指示燈閃亮，表示發熱體在加熱。

2.氣流調節

根據焊接物件的大小，靈活調節氣流。

安全守則

使用熱風槍之前，下列基本措施必須要遵守，以免觸電或對生命造成傷害或引致火災等危害。為了確保人身安全，必須使用由原廠認可或推薦的零件及配件，否則將招致嚴重後果！必須由合格的電器技師或本廠指定人員進行維修！

- 小心，高溫操作，切勿在近易燃易爆氣體、物體附近使用，噴嘴和噴出的熱氣都十分炙熱，能灼傷人體，切勿觸摸發熱管或以熱氣直噴人體。
- 熱風槍開啓後，切勿離開工作崗位。
- 切勿讓兒童接觸熱風槍。
- 安裝噴嘴不可在熱風槍開啓時，必須在發熱管與噴嘴冷卻時，才能安裝。
- 請保持進、出風口暢通，不能有阻塞物。
- 熱風槍豎立時，底部請保持清潔平整。
- 使用後，切記冷卻機身，並放在安全的地方，關電後，發熱管會自動短暫噴出涼氣，在此冷卻時段，請勿拔去電源插頭。
- 長久不使用，應拔去電源插頭。

產品保修

本產品保修期自購買日起十二個月內有效，凡屬產品品質問題，憑保修卡由本公司負責免費維修。我公司

收到返修機後，2 個工作日內修好並返還給客戶。

注：本產品返廠維修時，必須附上保修卡，否則將不予以免費維修，謝謝合作！

勝 特 力 材 料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-34970699

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)