

# EVR 自動電壓穩壓器

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 交流電壓穩壓器



STYLE A	STYLE E	STYLE F	STYLE G	STYLE I	STYLE S	STYLE C
NEMA 5-15R	BRITISH STANDARD	PIN GROUND	SIDE GROUND	AUSTRALIA STANDARD	PIN GROUND	CEE

## 交流電壓穩定器 就是這麼好用!

依據美國貝爾實驗室研究證明，市電電源的問題；80%是交流瞬間不穩定，7.4%是突波干擾，均是造成電子、電器產品失效及損壞的主要原因；而交流電源穩壓器 EVR(ELECTRONIC VOLTAGE REGULATOR) 守護小天使，獨家採用專利快速檢知電路；數位化並聯輸入法，能勵及穩壓並防止突波，更採用先進 SMT 技術，提高產品信賴度，以確保使用中電器正常運作，並有效延長電器產品使用壽命而且更省電，守護小天使，就是這麼好用!

## 守護小天使的特色

有內涵：極寬的輸入穩壓範圍。

有肚量：吸收突波、減輕雷擊。

很敏捷：專利快速檢知電路，立即穩壓。

很能幹：高效率、耗電小。

很大方：可用於絕大多數電子、電器產品。

很窈窕：體積輕巧，不佔空間。

## 交流電壓穩定器

守護小天使

1. 可輸入電壓範圍：80 ~ 140 VAC(110V 時)/160 ~ 280VACV(220V 時)
2. 輸出穩定度：+ - 5%(輸入額定電壓± 20%範圍時) 額定電壓 110V 時約 104 ~ 116VAC 額定電壓 220V 時：209 ~ 231VAC
3. 輸出最大容量：  
EVR-500.....500VAmx.  
EVR-1000.....1000VAmx.
4. 保險司最大電流：  
  
EVR-500 額定電壓 110V 為 5 安培  
  
EVR-500 額定電壓 220V 為 3 安培  
  
EVR-1000 額定電壓 110V 為 10 安培  
  
EVR-1000 額定電壓 220V 為 6 安培
5. 突波電流吸收達 4500 安培，精 UL 認證。
6. 響應時間少於 1 週波。
7. 無功慮因素考慮、無波形失真。
8. 體積(長 x 寬 x 高)：180mm x 140mm x 80mm
9. 體重：EVR-500 1.7kg EVR-1000 2.4kg 產品注意事項：  
  
(1) 安全輸出容量是額定輸出容量隨輸入電壓變動率的兩倍呈遞減。  
(2) 須遠離高溫環境，並置於通風處。  
(3) 於室內使用。  
(4) 使用插座、插頭因地區不同而有不同之選擇。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)