

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

產品特點:

1. 6*1A 可並聯輸出增加電流
2. 鋰電池充電模組 4056 獨立 6 組並列，每組輸出 1000ma
3. 支持 6 個電池一起充 5V 輸入電路
4. 輸出共地，可多位並聯增加輸出電流
5. 帶狀態指示燈，使用更方便

產品參數:

輸入電壓: 5V-6V(超出電壓會導致損壞)

輸出電壓: 4.2V ($\pm 1\%$)

輸出電流: 1A

狀態指示: LED 充電紅燈，充滿轉綠 (懸空綠燈常亮或綠燈閃爍)

主體尺寸: 40MM*67MM*T10MM

使用注意:

1. 輸入不能反接或超壓，輸出不能反接電池否則將導致晶片損壞。
2. 輸出共地，可多位並聯增加輸出電流，但不能串聯電池充電。
3. 本品不含變壓器，客戶自備 5V 6A 電源變壓器。

產品清單:

1X 電路板 (不含電池盒及電池)

給 3.7V 鋰電池充電 充滿 4.2V，充電亮紅燈，充滿亮藍燈。



优势供货 锂电池充电模块

6*1A 可并联输出增加电流