

全協議手機快充充電模組 QC4.0pd3.0 閃充 SCPF3516/3518 快充

線 20CM 左右

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

產品詳情

本品體積小巧(50*17*12mm)，適合用戶DIY!如配合12伏電源適配器就可以日常手機快充，同時可由蓄電池、太陽能板、直流發電機等供電!戶外/車載/停電等場合下好幫手!這是手機充電器和充電寶做不到的!家中備一個，多一種充電方式更放心!1寬供電電壓:6至35V(輸入電壓要大於您所需的輸出電壓)

- 2、高性能的輸入防反接:專用一顆MOS管來做防反接，雖然成本高，但效果遠超二極管，不發燙!新手DIY也不用擔心接反燒壞!
3. 配快充狀態指示燈:藍燈為輸出指示，紅燈為快充狀態指示!

注意事項

- 1、對於低壓大電流快充，請用原裝數據線，如想測充電電壓電流，一定要用低內阻型的USB表!否則影響充電電流!
- 2、TYPE_C口是用于輸出充電的;配合C-T0-C/TYP E C公對公雙頭數據線給手機或筆記本充電!
- 3、OPPO和一加手機充電得用USB口!(3518款式)QC4+/QC4.0/PD3.0等協議得用TYPE_C口!
- 4、供電電壓高於21伏時C口PD協議最高支持20V3A輸出，模塊體積較小，用于帶PD充電的筆記本時請良好通風散熱!
- 5、當USB口和TYPE_C口同時插上手機，則雙口均為5V輸出!

产品功能

型号：3516

支持快充协议兼容：

USBPD3.0 (PPS)，华为

SCP/FCP高通QC4+/QC3.0，

Apple2.4A三星AFC，VIVO

9V2A双引擎联发科PE2.0



型号：3518

支持快充协议兼容：

USBPD3.0 (PPS)，华为

SCP/FCP高通QC4+/QC3.0，

Apple2.4A三星AFC，VIVO

9V2A双引擎联发科PE2.0，一

加V00C，OPPO DASH



产品功能

型号：3516

支持快充协议兼容：

USBPD3.0 (PPS)，华为

SCP/FCP高通QC4+/QC3.0，

Apple2.4A三星AFC，VIVO

9V2A双引擎联发科PE2.0



型号：3518

支持快充协议兼容：

USBPD3.0 (PPS)，华为

SCP/FCP高通QC4+/QC3.0，

Apple2.4A三星AFC，VIVO

9V2A双引擎联发科PE2.0，一

加V00C，OPPO DASH



产品特点

- 1、灵活的供电方式全协议快充模块标配红黑供电线！
- 2、宽供电电压：6-32VDC
- 3、高性能的输入防反接专用一颗MOS管来做防反接，虽然成本高，但效果远超二极管，不发烫！（发热量接近为零）
- 4、快充状态指示灯蓝灯为输出指示，红灯为快充状态指示！

多品牌充电测试USB口

- 1、充Mate20 (电量56%) : 开启SCP快充模式电压4. 89V, 电流4. 59A
- 2、充P20 Pro (电量12%) : 开启SCP快充模式电压5. 03V, 电流4. 25A
- 3、充荣耀V20 (电量43%) : 开启SCP快充模式电压5. 13V, 电流4. 5A
- 4、充小米8 (电量18%) : 开启QC3. 0快充模式电压6. 44V, 电流2. 79A
- 5、充iPhone XS (电量5%) : 开启APPLE2. 4A模式电压5. 22V, 电流2. 37A

Type_C口

- 1、充iPhone XR (电量7%) : 开启PD电压9. 17V, 电流1. 91A
- 2、充iPhone X (电量7%) : 开启PD电压9. 17V, 电流1. 6A
- 3、充Mate20Pro (电55%) : 开启PD电压9. 20V, 电流1. 58A
- 4、充P20 Pro (电量10%) : 开启PD电压9. 17V, 电流1. 69A
- 5、充荣耀V20 (电量40%) : 开启PD电压9. 05V, 电流1. 7A
- 6、充小米8 (电量6%) : 开启快充电压6. 1V, 电流2. 63A