

感溫線 191-212 是烙鐵溫度測試儀上面必用的配件，溫度可達到 0C--600C 之間，能抵禦腐蝕及氧化，容易更換。

用於 FG-100. FG-101. 191 烙鐵溫度測試儀上面.



品名：191烙铁测温表感温线
型号：N0.191-212
包装：10个一包

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

品名：191 烙鐵溫度測試儀

清晰 LED 溫度顯示。

以 CA 感測器準確快捷測定焊咀溫度。

特殊合金鍍層，使感測器能抵禦腐蝕及氧化。

採用敏感的微型 K 熱電偶感測器，準確快捷測量焊咀溫度。

電池轉弱及感測器損壞提示檢查,感測器容易更換。

【測量時，請保持烙鐵與感測線間用錫相連，不能烙鐵頭與感測線直接

接觸，這樣測溫不準】

	攝氏	
型号	191	
分解	1°C	
量度范围	0~600°C	
传感器	K(CA)热电偶 (φ0.2mm)	
精确度	±3°C	
显示	a) 31/2液晶数字显示 b) 电池警报 c) 传感器损坏	
电源	006P, 9V干电池	
电池寿命	超过150小时	
个部尺寸	160 (W×45(H)×80(D) mm	
重量	约200g	
环境温度范围	0~40°C 0~104	

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品参数

品名：烙铁测温表

体积：宽160X高45深80毫米

型号：JF-191

重量：约200克

测距：0-600℃

电源：9V干电池

误差：+/-3度(范围300-500度)清单：主机X1、电池X1、感温线X10



注：安装感温线时将推动器往下压，使移动杆下沉，即可装上感温线.

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



使用方法

将电池装入机子背面电池仓，并且打开电源开关。感温线红蓝对色装入支架，烙铁头尖部触碰感温点即可测温。

(测量时先在烙铁头上一层锡，这样测量比较准确)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

