

CIE-3129B 多功能數字電錶

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

特 色

- 6600 進位背光液晶顯示、最大讀數 6600
- AC True Rms 真有效值測量
- 自動關機功能
- 自動換檔、可選擇手動換檔
- 最大值/最小值鎖定功能
- 電池電力不足警示
- 附強力磁鐵及腳架,適合各種工作環境
- 新式雙色防震鑄模
- 尺寸 : 165H × 78W × 42.5D / mm
- 多種功能 : AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、
頻率、二極體、導通蜂鳴



一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	660mV/6.6V/66V/600V	0.1mV	±(0.5%+2dpts)
交流電壓 ACV	660mV/6.6V/66V/600V (50Hz~500Hz)(True Rms)	0.1mV	±(1.5%+5dpts)
直流電流 DCA	660uA/6600uA/66mA/400mA/10A	0.1uA	±(1.5%+2dpts)
交流電流 ACA	660uA/6600uA/66mA/400mA/10A (50Hz~500Hz)(True Rms)	0.1uA	±(2.0%+5dpts)
電 阻 Ω	660Ω/6.6KΩ/66KΩ/660KΩ/6.6MΩ/66MΩ	0.1Ω	±(1.2%+5dpts)
電 容 F	6.6nF/66nF/660nF/6.6uF/66uF/660uF /6.6mF/66mF	1pF	±(5.0%+5dpts)
頻 率 Hz	10Hz~66MHz	0.1Hz	±(0.1%+1dpts)
導 通 蜂 鳴	400Ω < 25Ω 響聲	1Ω	
二 極 體	測試電流 ÷ 1mA 開路電壓約 2.0V	0.01V	±(3.0%+3dpts)