

MASTECH_MS2028A 交流鉗形鉤錶 AC Current Digital Clamp Meters



產品特點

- 顯示2000計數
- 勾表開口 $\Phi 26\text{mm}/1.0''$
- 自動&手動選檔
- 自動關機
- 二極體開路電壓1.5V
- 導通性蜂鳴器 $<50\Omega$
- 真有效值
- 最大值測量
- 數據鎖定
- 顯示背光
- 低電量顯示

Features

- Display 2000 counts
- Jaw Opening $\Phi 26\text{mm}/1.0''$
- Auto & Manual Ranging
- Auto Power Off
- Diode Open Voltage 1.5V
- Continuity Buzzer $<50\Omega$
- True root mean square
- Maximum Measurement
- Data Hold
- Display Backlight
- Low Battery Display

規格	量程	解析度	正確度
直流電壓	2V/20V/200V	1mV/10mV/0.1V	$\pm(0.8\%+2)$
	600V	1V	$\pm(1.0\%+2)$
交流電壓	2V/20V/200V	1mV/10mV/0.1V	$\pm(1.0\%+5)$
	600V	1V	$\pm(1.2\%+5)$
交流電流	2A(<0>	1mA	$\pm(3.5\%+20)$
	2A	1mA	$\pm(3.0\%+10)$
	20A	10mA	$\pm(3.0\%+10)$
	200A	0.1A	$\pm(2.5\%+10)$
	600A	1A	$\pm(1.5\%+5)$
電阻	200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω	0.1 Ω /1 Ω /10 Ω /0.1k Ω /1k Ω	$\pm(1.2\%+2)$
	20M Ω	10k Ω	$\pm(2.0\%+5)$

Specifications	Range	Resolution	Accuracy
DC Voltage	2V/20V/200V	1mV/10mV/0.1V	$\pm(0.8\%+2)$
	600V	1V	$\pm(1.0\%+2)$
AC Voltage	2V/20V/200V	1mV/10mV/0.1V	$\pm(1.0\%+5)$
	600V	1V	$\pm(1.2\%+5)$
AC Current	2A(<0>	1mA	$\pm(3.5\%+20)$
	2A	1mA	$\pm(3.0\%+10)$
	20A	10mA	$\pm(3.0\%+10)$
	200A	0.1A	$\pm(2.5\%+10)$
	600A	1A	$\pm(1.5\%+5)$
Resistance	200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω	0.1 Ω /1 Ω /10 Ω /0.1k Ω /1k Ω	$\pm(1.2\%+2)$
	20M Ω	10k Ω	$\pm(2.0\%+5)$

Accessories

- 測試導線
- 手提袋
- 電池和用戶手冊
- Test leads
- Carry bag
- Battery and User's manual