

CD771 SANWA 數字萬用錶



功能與特點:

帶 LED 燈點亮的通斷檢測功能和 1.5V 電池量程檢測

- 4000 位
- 最高精確度 0.5%
- 搭載有背光功能的大型液晶顯示幕
- 與蜂鳴音同時的紅色 LED 燈點亮的通斷檢測功能
- 外周部二層成形, 使用抗撞擊合成橡膠
- 另外設有帶安全蓋的 4A/10A 大電流檢測端子
- 電流檢測功能搭載高截斷容量(30KA)保險絲
- 帶數位鎖定, 量程鎖定, 相對值, 自動關機功能
- 電壓檢測到交流, 直流 1000V
- 頻率檢測(僅限於零交叉信號, 輸入阻抗約 2K Ω)
- 電容器容量檢測(漏電大的不可)
- 顯示: 3-3/4 digits 4000 位
- 採樣率: 3 次/秒
- 安全規格: IEC61010CAT.III600V

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

CD771 新多功能標準 型數位式萬用表		檢測量程	最高準確 度	解析度	輸入電阻
功 能	直流電壓	400m/4/40/400/1000V	±(0.5%+2)	0.1mV	10M-1000MΩ
	交流電壓	4/40/400/1000V	±(1.2%+7)	1mV	
	直流電流	400u/4000u/40m/400m/4/10A	±(1.4%+3)	0.1u	
	交流電流	400u/4000u/40m/400m/4/10A	±(1.8%+5)	0.1u	
	電阻	400/4K/40K/400K/4M/40M Ω	±(1.2%+5)	0.1Ω	
	電容器容量	50n/500n/5u/50u/100uF	±(5%+10)	0.01nF	
	頻率	5/50/500/5K/50K/100KHz	±(0.3%+3)	0.001Hz	
	通斷	0-85Ω (±45Ω)時蜂鳴.LED 發光 開放電壓:約 0.4V			
	二極體檢測	開放電壓:約 1.5V			
	電池檢查	概略值(約 30Ω 負荷 時)1.5V 電池專用			

頻率特性: 40-400HZ(正弦波)

保險絲: Φ6.35 X 32mm 0.5A/1000V 30KA

Φ10 X 38mm 10A/1000V 30KA

內置電池: R6P(5 號電池) X2

尺寸/重量:H166 X W82 X D44mm /約 340g

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)