

KL2000i

KINGLION_2KW 變頻發電機

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

PRODUCTS | 产品解析

ANALYTICAL

THE INDUSTRY SHOULD ALSO BE A WARNING TO THE SO
HO BEARS WHO BELIEVE THAT PROBLING OF CHEDCE AN ALMIST



- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. 手提式把手 方便携带 | 7. 工作指示灯 |
| 2. 阻风门拉手 快速启动机器 | 8. 12V直流插座 |
| 3. 反冲手拉启动手柄 | 9. 220V交流插座 |
| 4. 油路开关 | 10. 手拉启动保护器, 防止刮花机器 |
| 5. 熄火开关 (ON:开 OFF:关) | 11. 油箱盖带密封性强防止汽油挥发 |
| 6. 节能开关 (ON:开 OFF:关) | 12. 燃油液位指示表 |

PARAMETERS 产品参数



2KW数码变频发电机	KL2000i
品牌	KINGLION
发动机型号	R80-i
动力	四冲程, 顶置气门, 底置凸轮轴, 单缸, 直列式
排气量	80cc
缸径 (mm)	48.6x43
压缩比	8.8 ± 0.2:1
额定转速	4800转/分
点火系统	C.D.I
启动系统	手拉启动
火花塞	TORCH A5RTC
油箱容量	1.06加仑(4L)
燃料	无铅汽油 (93#97#)
机油容量	0.38L
机油	SF或更高等级 SAE 5W-30, 5W-40(CC级以上)
额定频率	50Hz
额定电压	220V
额定交流电输出	1,800W
最大交流电输出	2,200W
直流输出	12V 8.3A
总谐波失真	≤3%
负荷功率因素	1
频率稳定度	±0.1Hz
电压稳定度	±4V
噪音指数	56分贝(7m)
70%功率下一箱油持续运行时间	6.0h
净重/毛重 (kg)	21/23.5
机器尺寸 (mm)	498 × 290 × 459
标配功能	多台并联使用、市电网使用
选配功能	USB输出、电压定制、点烟器、照明灯

超静音变频发电机 安全 · 时尚 · 专业

Security fashion professional

十大功能设计

独一无二

流线型外形设计

耐高温塑料外罩 更安全

低油位机油报警器

数码控制器过载保护

1000小时连续工作测试

为野营 办公 施工用
专业定制

支持多台并联，效率更高

底置凸轮轴噪音更低

机油高温监控,使用
寿命更长

内置高密度隔音海绵,
无惧高温

外观专利设计

将工业设计与人体工程学完美结合，专业设计造就非凡品质！



特殊材料工艺

高科技材料使得机器本身更坚硬，适合在各种复杂条件中使用，并大大降低了机身重量和噪音！

START
STEP 启动步骤

THE ASYMETRY SHOULD ALSO BE A WARNING
NO BEARS WHO BELIEVE THAT PROBLEMS

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

温馨提示:

油箱标准容量为4.0L, 实际使用过程中建议汽油不用加的过满, 最高油位以过滤网杯底为准!



NO1 打开油箱盖, 加注93#、97#无铅汽油



NO2 拧紧油箱盖, 将透气旋转按钮打到“NO”



NO3 打开机器侧面盖板, 共2颗螺丝



NO4 加注4冲程机油 (10W-30W) 装上盖板



NO5 将油路开关灯打到“NO” 风门拉杆拉出



NO6 将熄火开关打到“NO”位置



NO7 拉动启动绳2-3下, 直至机器启动



NO8 机器启动后, 将风门拉杆慢慢推入