

型号: JGB37-520 直流减速电机 使用电压: 12V 堵转电流: 1.5A 功率: 18W

减速比	6.3	10	18.8	30	56	90	131	168	270	506	810
减速箱长度mm	19	19	22	22	24	24	26.5	26.5	26.5	29	29
空载转速rpm	960	600	320	200	107	66	45	35	22	12	7
空载电流ma	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120
额定扭力kg.cm	0.3	0.5	0.67	1.5	2.8	4.5	6.5	8.4	13.5	18	22
额定转速rpm	670	420	224	140	75	46	32	25	16	8.5	5
额定电流ma	≥400	≥400	≥400	≥400	≥400	≥400	≥400	≥400	≥400	≥400	≥400
时间允许堵转kg.cm	1	1.65	3.1	5	9	15	21	25	25		

型号: JGB37-520 直流减速电机 使用电压: 24V 堵转电流: 0.6A 功率: 14W

减速比	6.3	10	18.8	30	56	90	131	168	270	506	810
减速箱长度mm	19	19	22	22	24	24	26.5	26.5	26.5	29	29
空载转速rpm	960	600	320	200	107	66	45	35	22	12	7
空载电流ma	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50
额定扭力kg.cm	0.3	0.5	0.67	1.5	2.8	4.5	6.5	8.4	13.5	18	22
额定转速rpm	670	420	224	140	75	46	32	25	16	8.5	5
额定电流ma	≥200	≥200	≥200	≥200	≥200	≥200	≥200	≥200	≥200	≥200	≥200
时间允许堵转kg.cm	1.4	2.2	4.1	6.6	12	15	21	25	25		

