

真均方根值低电流钩表

MODEL CM-07

- 分辨率 DC 10mA, AC 1mA
- 测量导线线径可达 23mm
- 真均方根值(True RMS), 感应式频率测量



CM-07

规格 CM-07

档位	分辨率	误差	备注
DCA 0-40A	10mA	$\pm 1.0\% \pm 2\text{dgt}$ s	
DCA 0-150A	100mA	$\pm 1.0\% \pm 2\text{dgt}$ s	
DCA 150-200A	100mA	$\pm 2.2\% \pm 2\text{dgt}$ s	
DCA 200-400A	100mA	$\pm 4.0\% \pm 2\text{dgt}$ s	
ACA 0-4A	1mA	$\pm 1.5\% \pm 3\text{dgt}$ s	真均方根值(True RMS)
ACA 0-40A	10mA	$\pm 1.0\% \pm 3\text{dgt}$ s	真均方根值(True RMS)
ACA 0-150A	100mA	$\pm 1.5\% \pm 3\text{dgt}$ s	真均方根值(True RMS)
ACA 150-200A	100mA	$\pm 2.2\% \pm 3\text{dgt}$ s	真均方根值(True RMS)
ACA 200-400A	100mA	$\pm 4.0\% \pm 4\text{dgt}$ s	真均方根值(True RMS)
Hz 0-1000KHz	0.1-100	$\pm 0.5\% \pm 2\text{dgt}$ s	灵敏度 0.1A, 自动换档
电源	1.5V (UM3)*2 电池		
电源消耗	10mA		
工作温度 / 湿度	-10°C ~ 50°C / 85%(最大)		

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)