



■簡介 GPR-1850HD

數位式(GPR-U 系列) , 輸出電壓
(V)與電流(A): 0~18V, 0~50A

■特點

- 高調節率 0.01%
- 固定電壓與固定電流操作功能
- 低漣波與低雜訊
- 過載與極性反向保護功能
- 3 1/2 位數 0.5" LED 顯示
- 適合長時間壽命試驗使用
- 過電壓與過電流電源跳脫保護裝置
- 10 迴轉電位控制器

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■規格

定電壓操作

調節率	電源調節率 $\leq 0.01\% + 3\text{mV}$
	負載調節率 $\leq 0.01\% + 5\text{mV} (< 10\text{A})$
	$\leq 0.02\% + 5\text{mV}$ (額定值 $\geq 10\text{A}$)

漣波與雜訊	$\leq 2\text{mVrms}$ 5Hz ~ 1MHz
-------	---------------------------------

回復時間	$\leq 100\mu\text{S}$ (50% 負載變動, 最小負載 0.5A)
------	---

輸出範圍	0 至額定電壓連續可調
------	-------------

定電流操作

調節率	電源調節率 $\leq 0.2\% + 3\text{mA}$
	負載調節率 $\leq 0.2\% + 3\text{mA}$

漣波電流	$\leq 5\text{mA}_{\text{rms}} (< 20\text{A}), \leq 20\text{mA}_{\text{rms}} (< 50\text{A}),$
	$\leq 100\text{mA}_{\text{rms}} (< 100\text{A})$

輸出範圍	0 至額定電流連續可調
------	-------------

錶頭

數字式	3 1/2 位數 0.5" LED 顯示
	準確度 $\pm (0.5\% \text{ 讀值} + 2 \text{ 位數})$

絕緣

機殼對端子	100M Ω or above (DC 1000V)
-------	-------------------------------------

機殼對電源	100M Ω or above (DC 1000V)
-------	-------------------------------------

線

使用電源

交流 120V $\pm$ 10%, 50/60Hz (交流 220V, 或 240V order made)

附件

操作手冊 x 1,
測試線 GTL-105 x 1($\leq$ 3A) or GTL-104 x 1($\leq$ 10A) 或 Not Available >10A or 600V

尺寸

430(寬) x 178(高) x 572(長) mm

註：可接受從 8 伏特到 1000 伏特與 0.5 安培到 75 安培低於 1k 伏安之特殊規格訂製。