

三相钩式电力计

MODEL PROVA 6601

- 三相三线, 三相四线, 单相二线功率/功因测量
- AC+DC 2000A, 600V 功因测量
- AC+DC 1200KW (1Φ)
- AC+DC 2000KW (3Φ)
- AC/DC 自动侦测
- 双重显示 V+Hz, A+V, KW+PF, KVA+KVAR



PROVA 6601

规格PROVA 6601 (23°C+/-5°C)

AC+D 真功率(功率因子 0.2 ~ 1.0, 3Φ 3W , 3Φ 4W 1Φ 2Wand, 1Φ 3W):

档位	分辨率	准确性	输入档位
0~99.9KW	0.01KW	+/-2.0%+/-0.05KW	AC600V, DC800V ACA/DCA2000A
100~999.9KW	0.1KW	+/-2.0%+/-0.5KW	AC600V, DC800V ACA/DCA2000A
1000~1200KW	1KW	+/-2.0%+/-5KW	AC600V, DC800V ACA/DCA2000A

AC+DC V (True RMS, 波形因子 < 4 , 自动换档, 全档位过载保护 800VAC):

档位	分辨率	准确性		输入阻抗
		DC, 50/60	Hz 40~400Hz	
0~200V	0.1V	+/-1.5%+/-5dpts	+/-2.0%+/-5dpts	10MΩ
200~500V	0.1V	+/-1.5%+/-5dpts	+/-2.0%+/-5dpts	10MΩ
500~600VAC 500~800V	1V	+/-1.5%+/-5dpts	+/-2.0%+/-5dpts	10MΩ

AC+DC A (Turre RMS, 波形因子 < 4):

檔位	分辨率	准确性		过载保护
		DC, 50/60	Hz 40~400Hz	
0~200A	0.1A	+/-1.5%+/-5dgt	+/-2.0%+/-5dgt	AC 3000A
200~500A	0.1A	+/-2.5%+/-5dgt	+/-2.5%+/-5dgt	AC 3000A
500~2000A	1A	+/-2.5%+/-5dgt	+/-3.0%+/-5dgt	AC 3000A

AC+DC KVAR (3Φ 3W, 3Φ 4W):

檔位	分辨率	准确性	输入档位
0~99.9KW	0.01KW	+/-2.0%+/-0.05KVAR+/-3°	AC600V, DC800V ACA/DCA2000A
100~999.9KW	0.1KW	+/-2.0%+/-0.5KVAR+/-3°	AC600V, DC800V ACA/DCA2000A
1000~1200KW	1KW	+/-2.0%+/-5KVAR+/-3°	AC600V, DC800V ACA/DCA2000A

频率(Hz) (if < 10 Hz , Hz = 0)

檔位	准确性	灵敏度
50/60Hz	+/-2dgt	V>1V, A>5A
10~400Hz	+/-0.5%+/-2dgt	V>1V, A>5A

一般使用:

钩部尺寸	约直径Φ55mm 总线 65mm(D) x 24mm(W)
电池	9V 方型
显示	2 x 4 数字双显示液晶显示器
范围	自动
电压不足警示	
过载警示	OL
取样率	5sec (V and A) 16sec (W)
操作温度	4°C~ 50°C
操作湿度	小于 80% RH(相对湿度)

儲存溫度	- 20°C ~ 60°C (- 40°F ~ 140°F)
消耗電流	約 25mA
尺寸	10.7" (L) x 4.4" (W) x 18" (H) 271mm (L) x 112mm (W) x 26.2mm (H)
重量	647g / 22.8oz. (含電池)
配件	皮袋 x 1 使用說明書 x 1 9V 電池 x 1

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)