

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

● 產品特性 ●

- ★採用進口專業型感應元件(PIR)
- ★高感度、安裝方便
- ★體積小、負載大、壽命長
- ★SMD 零件穩定度特佳
- ★附感應動作指示燈
- ★延遲通電時間可調
- ★明/暗工作時機，可依使用者設定



RP-601 防水感應器

- 1.適用於公共走道,逃生樓梯間,屋內走廊,以及閣樓等處
- 2.照明延遲時間長短(TIME): 5 秒 ~15 分
- 3.日夜(LITE): 可選擇 24 小時感應或只有晚上感應
4. 開關"ON"時燈具保持常亮"AUTO"時紅外線感應
- 5.電源: AC100V ~ 240V, RP601/8A. RS601/5A
- 6.感應範圍:8-10 公尺

*請注意 RP 系列安裝法:

- A) 一組感應器可接多盞燈具電源端/負載端可不分極性
但要注意 AC110V/AC220V 負載
- B)一盞燈具若要接多組感應器注意 AC110V/220V 負載,
電源端/負載端必須分極性即

RP-601 INFRARED (PIR) SENSOR,
RP-601POWER OUTPUT

RS-601 NO POWER OUTPUT, JUST FOR 3 JOINT USAGE
SPECIFICATION:

- 1.THE "LITE": ADJUSTABLE, 24 HOURS OR ONLY IN DARKNESS
- 2.THE "TIME": ADJUSTABLE, FROM 5 SECONDS TO 15 MINUTES
- 3.POWER: AC100V – 240V
- 4.MAX LOAD: RP-601: AC110V/8A, AC220/1500W/8A
RS-601: C JOINT/5A
- 5.Detecting RANGE: 8 –10 METERS
- 6.Detecting ANGLE: 145~160
- 7.SIZE: 71x46x45MM