

RX20 型 功率型被釉线绕电阻器

概述: RX20 型功率型被釉线绕电阻器, 主要用于直流或交流电路中。

使用环境条件:

环境温度: $-55\sim+315$ ($+40$ 满负荷);

相对湿度: 温度为 $+40$ 时, 达 98%;

大气压力: 达 7.5mmHg;

振 动: 振频 0 带 10~500HZ, 加速度为 10g;

碰 撞: 频率为 40~80 次/分, 加速度达 25g;

离 心: 加速度达 25g。



外形尺寸和电特性:

电阻器 品 种	额定 功率	尺寸(毫米)						阻值范围	
	W	L	D	d	H	h	t	固定式	可调式
X20-(2.5)	2.5	26 ± 1.5	13 ± 1.3	4 ± 0.5		27 ± 2.5	4.5	5.1~430	
RX20-8	8	35 ± 1.5	14 ± 2	5.5 ± 0.5		28.5 ± 2.5	4.5	5.1~3.3K	
RX20-10	10	41 ± 1.5	14 ± 2	5.5 ± 0.5	31-5	28.5 ± 2.5	4.5	5.1~10K	5.1~200
RX20-16	16	45 ± 1.5	17 ± 2	8 ± 0.5	34-5	31.5 ± 2.5	4.5	5.1~15K	5.1~220
RX20-(20)	20	51 ± 2	17 ± 2	8 ± 0.5	34-5	31.5 ± 2.5	4.5	5.1~20K	5.1~430
RX20-25	25	51 ± 2	21 ± 2.5	12 ± 0.6	39-5	35 ± 2.5	4.5	10~24K	10~510
RX20-(30)	30	71 ± 2.2	21 ± 2.5	12 ± 0.6	39-5	35 ± 2.5	4.5	10~30K	10~1K
RX20-40	40	87 ± 2.2	21 ± 2.5	12 ± 0.6	39-5	35 ± 2.5	4.5	20~51K	20~1.2K
RX20-50	50	91 ± 2.4	29 ± 3	20 ± 1.1	47-5	43 ± 3	6	20~51K	20~1.5K
RX20-75	75	140 ± 3.2	29 ± 3	20 ± 1.1	47-5	43 ± 3	6	24~56K	20~2K
RX20-100	100	170 ± 3.5	29 ± 3	20 ± 1.1	47-5	43 ± 3	6	24~62K	20~2.7K
RX20-150	150	215 ± 4	29 ± 3	20 ± 1.1	47-5	43 ± 3	6	20~150K	20~4.3K

注：2.5W、20W、30W 为非标准功率系列新设计的尽量不采用；

RX20 型功率型被釉线绕电阻器老型号为 RXYC

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)