

## ■ リング蛍光灯ランプ



### ■ 用途

実体顕微鏡

Microscope

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

等

| ランプ<br>No. | 蛍光体種類      | 色温度<br>(K) | ランプ入力<br>(W) | ランプ電流<br>(mA) | ランプ電圧<br>(V) | ランプ口金<br>BASE | リングガラス<br>管外径 (mm) | Picture<br>No. |
|------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|
| 80-A-WW    | Warm White | 3500       | 8            | 160           | 52           | 4-PIN         | 80                 | 300            |
| 80-A-DL    | Daylight   | 6500       | 8            | 160           | 52           | 4-PIN         | 80                 | 300            |
| 80-B-WW    | Warm White | 3500       | 8            | 160           | 52           | 4-PIN         | 80                 | 301            |
| 80-B-DL    | Daylight   | 6500       | 8            | 160           | 52           | 4-PIN         | 80                 | 301            |
| 80-B-N-EX  |            | 5000       | 8            | 160           | 52           | 4-PIN         | 80                 | 301            |
| 92-A-WW    | Warm White | 3500       | 10           | 210           | 52           | 4-PIN         | 92                 | 300            |
| 92-A-DL    | Daylight   | 6500       | 10           | 210           | 52           | 4-PIN         | 92                 | 300            |
| 92-B-WW    | Warm White | 3500       | 10           | 210           | 52           | 4-PIN         | 92                 | 301            |
| 92-B-DL    | Daylight   | 6500       | 10           | 210           | 52           | 4-PIN         | 92                 | 301            |