


【400W~1000W终端负载】

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



外形图




图一



图二



图三



图四



终端负载:

产品型号	额定功率 (W)	外形尺寸									频率 (GHz)	驻波比 (VSW<)
		图示	A±0.2	B±0.2	C±0.15	D	H	G	W±0.2	φ		
RIG2-1C3	400	图一	32	13	22.2	13	4.7	5.8	1.5	4	1	1.2
RIG2-1C3	500	图一	32	13	22.2	13	4.7	5.8	2.5	4	2	1.2
RIG2-B22	500	图二	12.7	12.7			2	3.2	2.5		2	1.2

产品型号	额定功率 (W)	外形尺寸										频率 (GHz)	驻波比 (VSW<)
		图示	A±0.2	B±0.2	C±0.15	D	H	G	W±0.2	φ	M		
RIG2-1C	400	图三	30	16	25	18.5	6.2	7.3	2.5	3.2	9	1	1.2
RIG2-1C1	400	图三	48	26	39.5	26	5.2	6.3	2.5	4.2	12.5	0.4	1.2
RIG2-1C2	400	图三	48	26	39.5	26	6.2	7.3	2.5	4.2	12.5	0.8	1.2
RIG2-1C4	400	图三	35	20	26	15	5.2	6.2	2	3.2	8.2	4	1.2
RIG2-5C	800	图三	48	26	39.5	32	8.2	9.3	2.5/4	4.2	12.5	0.1/0.5	1.2
RIG2-5C1	800	图三	48	26	39.5	32	6.3	7.3	2	4.2	12.5	1	1.2
RIG2-5C2	800	图四	48	36	39.5	32	6.3	7.3	2	4.2	12.5	1	1.2
RIG2-5C3	800	图三	48.3	26.4	39.4	26	5.2	6.2	4	4.5	12.7	0.4	1.2
RIG2-5C	1000	图三	60	40	45	30	8.3	9.8	6	4.2	20	0.5	1.2