

4000 進位液晶顯示

True Rms 大電流 AC/DC

最大開口 $\varnothing 57\text{mm}$

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 電壓: DC 4/40/400/1000V $\pm (1\%+3d)$
AC 4/40/400/750V $\pm (1.5\%+5d)$
- 電流: DC 400/2000A $\pm (2\%+5d)$
AC 400/2000A $\pm (2\%+5d)$
- 電阻: 400/4K/40K/400K/4M
/40M $\Omega \pm (1\%+3dgt)$
- 頻率: 0.01Hz $\sim$ 1MHz $\pm (1\%+3d)$
- 讀值鎖定, 導通蜂鳴, 二極體測試
- SIZE: 280HX 100 WX 50 D/mm

