

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

ANEX[®]

日本安力士精密工具

BUZZER&LED车用测电笔

可测低压直流电路

电线可拉至2m长

带有蜂鸣器报警功能

附带大型鳄鱼嘴夹

无需电池供电

BUZZER&LED汽车测电笔

PRODUCT
PARAMETERS

产品参数

ANEX tool has always been dedicated to creating a perfect screwdriver,
meeting the needs of customers as the pursuit of
products and striving to make every tool well.

NO.2135-A

通过声音和灯光发出信息

BUZZER · LED汽车验电器

使用6V~12V用LED灯，可以用于小型汽车到大型汽车等所有车，并且有蜂鸣器，即使在日光照射的明亮场所，也可以进行带电或极性检测



型号	直流 DC	交流 AC	通电 检验	DC 极性 判断	HOT 接地线 判定	导通 测试	电磁波 检验 (非接触)
No.2135-A	● 6~ 24V		○	○			

附带有大型鳄鱼夹

PRODUCT INTRODUCTION | 产品介绍

ANIX tool has always been dedicated to creating a perfect screwdriver, treating the needs of customers as the pursuit of products and striving to make every tool well.

NO.1 产品分析 PRODUCT ANALYSIS



NO.2

产品细节

PRODUCT DETAIL



针尖触点

- 接触式针形设计，能有效检测保险丝等狭小端子



鳄鱼夹+绝缘护套

- 大型合金钢鳄鱼嘴夹，紧固夹持车身金属及螺丝
- 外壳采用绝缘软性塑料，防止触电



LED发光灯管+蜂鸣器

- LED发光灯管，长时间使用不发热，使用寿命长；蜂鸣器设计，即使在光照充足情况下也能做出正确判断



2m加长电线

- 可延长拉伸约2m，有效应对各种线路需加长情况，检测使用更方便





- 测电笔的笔帽端
- 操作放心,简易方便
- 用于连接鳄鱼夹


NO.3 使用说明

PRODUCT INSTRUCTION

测电笔使用, 如图所示

操作安全, 简易方便

将鳄鱼夹与测电笔连接起来, 先将鳄鱼夹固定住车身任意金属以形成**接地**, 然后将金属笔尖插入需要检测部位的**正极/负极**检查测电笔中间位置的LED管是否发光, 如若发光则证明带电。



该款测电笔有**电流方向检测显示功能**:

发电机与车用电池之间的电流存在3V以上, 24V以下的电位差时, LED会亮红灯或绿灯, 若测电笔检测处为负极, 则**亮绿灯**, 蜂鸣器不发声; 若为正电极, 且电位差在3V以上, 6V以下LED**亮红灯**, 蜂鸣器不发声; 若为正电极, 且电位差为 $6V \pm 1$ 或更高, LED指示灯会**亮红灯**并发出**蜂鸣声**。

注: 蜂鸣器在达到 $6V \pm 1$ 以上的电压情况下会响, 但请不要在高于24V电压的情况下使用该款测电笔

LED不发光的情况如下:

- 1、两个测量点之间的电压没有达到3V或高于24V
- 2、电源开关未接通
- 3、线路断开, 或错误接线
- 4、电路或设备有故障
- 5、其他

注意

- 使用前请做好LED灯管亮灯确认, 以免出现灯泡损坏现象
- 避免长时间连续使用本品, 主机内部可能会产生热量从而导致检测故障
- 请在产品的检验范围内使用
- 请注意短路时不要触电
- 不要在有水和油的情况下使用
- 请放在儿童和幼儿接触不到的地方

PRODUCT PHOTOGRAPH | 产品实拍

ANEX tool has always been dedicated to creating a perfect screwed nut, treating the needs of customers as the pursuit of products and striving to make every tool well.

