

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

殺菌燈

特性／

殺菌燈之殺菌作用極強，其能放射豐富之 253.7nm 之強紫外線。

使用注意事項：

由燈管放射之紫外線（殺菌線），對眼睛有害，雖短時間看點燈中之燈管眼睛也會引起類似結膜炎之症狀，故要絕對避免紫外線進入眼睛，如有必要看點燈中之燈管時，請透過玻璃板或戴上廣幅之眼鏡、防護面具再看，若在有強烈殺菌的地方作業時，請用布等遮住臉、手腕或塗上油性面霜。



種類	光色	燈管尺寸(mm)		燈管電流 (A)	紫外線出力 (W)	紫外線強度 (UW/cm ²)	壽命 (Hr)	適合點燈管
		管徑	長度					
FGL10	紫外線	25	330	0.230	1.8	19.5	4000	FS-1P
FGL15	紫外線	25	436	0.300	3.0	31	4000	FS-1P
FGL30	紫外線	25.5	893	0.355	7.5	70	4000	FS-1P