

Nitecore-I4

NITECORE_微電腦控制智慧充電器

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品簡述

這是一個全能的充電器，它相容市面上幾乎所有型號的充電電池，讓您不需要為您各種各樣的充電電池尋找合適的充電器而苦惱。i4 充電器可自動識別鋰充電電池及鎳氫(Ni-MH)鎳鎘(Ni-Cd) 電池並選擇最佳充電模式（恒流，恒壓，涓流）對其充電。每個 i4 充電器具有 4 個由微電腦控制的充電槽，用戶可以對任意同類型的電池進行充電。位於每個槽上方的電量指示燈可以顯示電池的電量狀態和充電進程，在電池充滿後充電器將自動停止充電。可以說 i4 是一個獨特的全自動的智慧充電器，您只需要放入電池，其他的事情，放心交給它完成吧。

產品特性

- 可同時對 4 節電池進行充電
- 自動識別鋰離子電池及鎳氫/鎳鎘充電電池
- 具有三種充電模式(恒流，恒壓，涓流)
- 可自動檢測電池狀態並選擇適合的電壓及充電模式
- 3LED 顯示充電進度
- 電池充滿後自動停止充電
- 電池防反接功能
- 優良散熱設計
- 通過 RoHS 及 CE 品質安全認證

使用說明

將電源線（或車用適配器）一端插入 i4 充電器，另一端插入電源插座，充電器將亮起藍色電源燈及所有黃色電量指示燈進行自檢，自檢結束後黃色電量指示燈將自動熄滅。本充電器共有 4 個充電槽，用戶可同時放入不同型號的同種類電池進行充電（1-4 顆 3.7V 鋰離子電池或者 1.2V 鎳氫/鎳鎘充電電池）。在放入電池時，應按照充電器上的所標識的正負極方向放入，反轉正負極裝入電池將不能進行充電。充電進行時，位於每個充電槽上方的 3 顆黃色電量指示燈將顯示電池的電量狀態及目前充電的進度，並以閃爍表示正在充電中。在電池充滿電之後，3 顆黃色電量指示燈將全部亮起並停止閃爍。在 4 個槽全部放入電池進行充電時，本充電器將輸出每槽最大 500mA 的充電電流。在僅使用 1 個槽或者 2 個槽進行充電時，本充電器將輸出每槽最大 1000mA 的充電電流。在用戶反裝電池或所裝入的電池不能被充電時，對應該槽的 3 個黃色電量指示燈將快速閃爍提示用戶。

注意事項

1. 在 110V 下使用時，本充電器不能同時對 4 顆鋰電池進行充電。
2. 由於 I4 充電器無法判斷電池容量，所以當對單節 10440 鋰電池或 AAA 充電電池充電時，I4 充電器仍會使用約 1A 的充電電流進行充電，引起電池發熱造成危險。請用戶不要使用 I4 充電器對單節 10440 鋰電池或 AAA 充電電池充電。在對兩節 10440 鋰電池或 AAA 充電電池充電時，請把電池分別放置在 1、3 槽或者 2、4 槽進行充電。
3. 請用戶不要使用 I4 充電器同時對不同種類（鎳氫/鎳鎘或者鋰電池）的電池進行充電。
4. 由於本充電器需要相容各種不同長度的電池，所以負極滑片行程長並且具有較大的彈力。為了更容易放入電池，在對較長的電池（例如 18650）進行充電時，請先用手拉開滑片，再放入電池。
5. 由於本充電器設計為相容多種電池，所以對某些電池（26650，AAA 等）進行充電時，可能需要人手稍微調整電池位置使電池與充電器兩極接觸好才可進行充電。
6. 本充電器僅限於對 Li-ion 或 Ni-MH/Ni-Cd 充電電池進行充電，若對其他類型的電池進行充電可能會導致爆炸、電池破裂或漏液、人身傷害或財產損壞。
7. 本充電器專用于室內及車內充電，請勿將其暴露於雨中或雪中。
8. 請勿分解或組裝充電器。
9. 兒童必須在成人的監督下使用本充電器。
10. 請在 0°C--40°C 溫度範圍內使用本充電器。

NITECORE®

Intellicharger i4

微电脑控制智能充电器



参数：

输入电压： AC 100~240V 50/60HZ
DC 12V

输入功率： 10W

输出电压： 4.2V \pm 1% / 1.48V \pm 1%

输出电流： 375mA x 4 / 750mA x 2

兼容电池：

Li-ion: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500,
17335, 16340(RCR123), 14500, 10440

Ni-MH(Ni-Cd): AA, AAA, C

尺寸： 139mm x 96mm x 36mm(长 / 宽 / 高)

重量： 156g (不含电池、电源线)

同系列产品

NITECORE®

Intellicharger i4

微电脑控制智能充电器



独立 LED 电量指示灯
显示充电进度，电池
充满后自动停止充电。

同系列产品

NITECORE®

Intellicharger **i4**

微电脑控制智能充电器

优良散热设计，确保充电器稳定工作。

同系列产品



NITECORE®

Intellicharger **i4**

微电脑控制智能充电器

全自动 全兼容

微电脑自动检测电池类型
并自动选择适合的充电电
压进行充电

同系列产品



微电脑控制智能充电器

NITECORE®

Intellicharger i4

微电脑控制智能充电器



自动检测电池电量状态，并自动选择最适合的充电模式（恒流，恒压及涓流充电）

同系列产品

NITECORE®

Intellicharger i4

微电脑控制智能充电器

具备电池反接保护功能：电池反接时三颗指示灯同时亮起，并停止充电。



同系列产品

NITECORE®

Intellicharger i4

微电脑控制智能充电器



同系列产品

适用两种电源输入，可用于车载及室内充电。

NITECORE®

Intellicharger i4

微电脑控制智能充电器



同系列产品

i4 微电脑控制
智能充电器

全面兼容锂充电电池
及镍氢 / 镍镉电池！

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)