

## SANYO BC-MQR06 急速充電組



### 商品特色：

- 微電腦充電監控功能
- 4 迴路設計可以充 1 顆~4 顆(3 號)或(4 號)充電池 / 充電器左右兩側可作快速充電
- 4 顆藍光 LED 燈號充電表示，隱藏式 LED 顯示燈設計，充電進度一目了然
- 微電腦充電監控功能，充飽電自動斷電，防止充電過度
- 適用於全球各國電壓 AC 100V-240V
- 隱藏式雙插頭可拆式(歐規及台灣美國)插頭，攜帶方便
- 溫度過高自動斷電—充飽自動斷電

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

商品規格：

- 產品型號：BC-MQR06 / BC-KJR6W40TM
- 充電電壓：DC1.2V
- 充電電流：560mA x4 / 1120mA x2 / 1680mA x1 (AA)
- 充電電流：280mA x4 / 560mA x2 / 840mA x1 (AAA)
- 大小：105 x 73 x 65 mm (長 x 寬 x 厚)
- 重量：111g

各種模式、容量、電池充電時間及尺寸參考：

正常模式

Ni-MH AA 3號 2000 1~4 顆 220 分鐘。

Ni-MH AA 3號 2500 1~4 顆 270 分鐘。

Ni-MH AA 3號 2700 1~4 顆 300 分鐘。

雙倍及 3 倍模式

Ni-MH AA 3號 2000 2 顆(雙倍速)110 分鐘，1 顆(3 倍速)75 分鐘。

Ni-MH AA 3號 2500 2 顆(雙倍速)135 分鐘，1 顆(3 倍速)90 分鐘。

Ni-MH AA 3號 2700 2 顆(雙倍速)150 分鐘，1 顆(3 倍速)100 分鐘。

正常模式

Ni-MH AAA 4號 800 1~4 顆 200 分鐘。

Ni-MH AAA 4號 1000 1~4 顆 240 分鐘。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

雙倍及 3 倍模式

Ni-MH AA 4 號 800 2 顆(雙倍速)100 分鐘，1 顆(3 倍速)65 分鐘。

Ni-MH AA 4 號 1000 2 顆(雙倍速)120 分鐘，1 顆(3 倍速)80 分鐘。

包裝內附含電池：三洋 SANYO enloop XX 公司貨 2500mAh 低自放電 3 號充電池 x 4

附贈電池收藏盒一個

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)