

# Castle 蓋世特 電源淨化濾波轉接器 OH-T8B 第四代



## 功能特點

- \* 鋁合金本體，防燃安全性佳，具有衰減EMI雜訊的功能
- \* 6孔工業用級3P15安培AC插座，2孔高電流接地式3P紅色插座
- \* 突波保護：  
最大防突波電壓：595V(伏特)  
最大防突波電流：6500A(安培)  
最大防突波能量：489J(焦耳)
- \* 15A(安培)自動斷路器
- \* VCT超軟加粗型電纜線
- \* 本體無毒噴漆處理，防火防漏電
- \* 電源接地與極性正確顯示LED燈
- \* 突波保護狀態顯示LED燈
- \* EMI雜訊之衰減 雜訊衰減-10~55db (2~100MHz)三回路獨立式濾波
- \* 氬器帶燈開關
- \* 適用於音響，電腦，電子產品

## 電線規格

- \* 軟質加粗VCT
- \* AC電源 2.0/3C
- \* 充實型電纜線

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## ★ 產品介紹

### 插座：

6 孔接地式 3P 插座

2 孔高電流接地式 3P 紅色插座

(不經濾波 1500W 瓦特)

全部台灣設計製造，品質安全有保障

## ★產品規格

電壓：AC 125V / 50-60Hz

電流：15A 1875W (全部插座合計)

濾波網路：雜訊衰減-10~55db (2~100MHz) 三回路獨立式濾波

突波電壓：595V(伏特)

突波電流：6500A(安培)

突波能量(10/1000 sec)：489J(焦耳)

插座：6 孔接地式 3P 插座，2 孔高電流接地式 3P 紅色插座

外型尺寸：325\*167\*105mm

顏色：電腦白、香檳金、黑平光

## 極性測試功能：

全自動偵測 電源接地與極性正確顯示 LED 燈

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)