

DS09225R12HP235

AVC_DC12V 帶線風扇

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



尺寸：即 90*90*25mm

電壓：12V

電流：0.41A

軸承：AVC 液壓軸承

接口：主板 4 針

線長：10CM

轉速：全速約 3800 RPM (MAX)，不同主板會有所出入

風量：60.5 CFM

噪音：14-33 DBA

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

適用範圍：Intel 775 架構 CPU 散熱器、機箱。該風扇帶 PWM 溫控功能，正常室溫下轉速很低，當機箱內或 CPU 周圍溫度升高時會逐漸加快，既起到散熱作用，又不會產生過多噪音。

適合更換

AVC：拿破倫

超頻三：東海.南海 Mini.紅海.紅海豪華版.黑海.

極凍酷凌：GT5710.GT5750.GT7700MC 等使用 9025 風扇的散熱器！

插頭：4P 主板接口

線長：10 厘米，做 CPU 風扇長度很適合

功能：支援 PWM 智能調速

四條線的定義

黑色=負極 黃色=正極

綠色=測速 藍色=調速

調速功能需要在插主板 4 針位置，並設置好主板的調速功能，風扇就會根據主板的溫度自動調節轉速，低速運行下非常安靜，全速進行比較吵、風量超強