

MODEL 2242E

二路分配器



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

MODEL	頻寬(MHz)	插入損失(dB)	隔離度(dB)	反射損失(dB)
2242 E	5-65	$\cong 4.2$	$\cong 22$	$\cong 14$
	65-550	$\cong 3.7$	$\cong 25$	$\cong 16$
	550-750	$\cong 4.0$	$\cong 22$	$\cong 14$
	750-1000	$\cong 4.5$	$\cong 22$	$\cong 14$
屏蔽衰減	$\cong 110$			
尺寸	54 × 48 × 19(mm)			