

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

<http://www.100y.com.tw>

AH16P-2 J 2 B X A

基本形式を示す

構造	取付穴	記号
防油形	φ16.2	AH16P
		AH16P-2
	φ22.3	AH22P

操作部形状を示す

構造	記号		
	AH16P	AH16P-2	AH22P
ツマミ形 (丸フレーム)	—	P	—
ツマミ形 (角フレーム)	SP	YP	—
ツマミ形 (長角フレーム)	P	—	—
キー形 (丸フレーム)	—	J	—
キー形 (角フレーム)	SJ	YJ	—
キー形 (長角フレーム)	J	—	—
レバー形 (丸フレーム)	H	—	—
レバー形 (角フレーム)	—	SH	—

動作方式を示す

ノッチ数	復帰方式	記号	
		ツマミ形・キー形	レバー形
2ノッチ	手動復帰	—	2
	自動復帰	①	0
3ノッチ	手動復帰	—	3
	混合復帰	①	6
	混合復帰	②	7
	自動復帰	③	1

●AH16P-H形のみ製作できます。

(注) 接触部は別に手配が必要です。

キーの形番を示す

6種類 (A~F) 用意しています。

Aが標準です。

操作部のみを示す

ツマミ・レバーの色またはキーの抜ける位置を示す

●ツマミ・レバーの色 (ツマミ形・レバー形のみ指定)

色	記号
黒	B

●キーの抜ける位置 (キー形のみ指定)

キーの抜ける位置										記号
2ノッチ					3ノッチ					
AH16P					AH16P-2, AH22P					
2	0	1	3	6	7	1	3	6	7	
②	①	—	③	—	④	—	⑤	—	⑥	A
—	—	—	④	—	—	—	⑤	—	—	B
—	—	—	⑤	—	—	—	⑥	—	—	C
⑦	—	—	⑥	—	—	—	⑦	—	—	D
—	—	①	—	—	—	①	—	—	—	E
—	—	—	—	—	—	—	②	—	—	F
—	—	—	—	—	—	—	—	③	④	G

