

# CIE-118B 口袋型自動換檔電錶

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

自動功能判別 Auto check

非接觸式電壓 NCV 測量

## 特色

- 6000 進位液晶顯示、最大讀數 6000
- Auto check 自動功能判別
- NCV 非接觸電壓檢測功能
- 皮夾式攜帶方便
- 自動關機功能
- 自動換檔、可選擇手動換檔
- 讀值鎖定功能
- 電池電力不足警示
- 尺寸：125H × 60W × 24D / mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、電阻、二極體、導通蜂鳴、NCV 測量



## 一般規格

功能	檔位	最小解析度	精確度
直流電壓 DCV	600mV/6V/60V/600V	0.1mV	±(2.0%+2dgts)
交流電壓 ACV	600mV/6V/60V/600V	0.1mV	±(4.0%+5dgts)
電阻 Ω	600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ	0.1Ω	±(2.0%+5dgts)
電容 F	6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF	1pF	±(4.0%+5dgts)
導通蜂鳴	400Ω < 25Ω 響聲	1Ω	
二極體	測試電流 ≒ 1mA 開路電壓約 2.0V	0.01V	±(3.0%+3dgts)
非接觸電壓測量 NCV	AC70V~AC600V(50Hz/60Hz)		