

# FLUKE LVD2

## Volt Light

### 非接觸式電壓偵測器(內建 LED 手電筒功能)

#### 規格:

將非接觸式AC電壓偵測器及LED手電筒結合成一隻易於使用的筆形設計。LVD2 是安規CAT IV 600 V 非接觸式電壓偵測器，適合商業及工業性應用。LVD2 包含 2 種零敏度，距電源 2.54 cm 到 12.7 cm 轉為藍色 1"到 5"；在電源處時為紅色。

- 雙靈敏度
- LED 照明—100,000 小時使用壽命
- 偵測範圍從 90 到 600 V AC
- 安規等級達 CAT IV 600 V
- 雙偵測位準
- 藍色表示接近 AC 電壓源,紅色表示您在電壓源處
- 操作溫度範圍從 0°C 到 50 °C
- 超亮白色 LED
- 100,000 hr 小時壽命燈泡



#### Specifications

Non-contact AC voltage detector and LED flashlight combined into one easy to use pen-style design. The LVD2 is a CAT IV 600 V rated non-contact detector that is suitable for commercial and industrial applications. The LVD2 includes dual sensitivity turning blue 1" to 5" (2.54 cm to 12.7 cm) from the source and red when at the source.

- Dual Sensitivity
- LED light with 100,000 hour life
- Detects from 90 to 600 V AC
- Rated to CAT IV 600 V
- Dual Levels of Detection
- Blue indicates proximity to AC Voltage source
- Red indicates you're at the source

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- Operating temperature 0 deg C to 50 deg C
- Ultra-Bright White LED
- 100,000 hr bulb
- AAA battery included

Detects Voltage	90V to 600V AC
Distance	1 to 5 feet away
LED Bulb life	100,000 hours
Operating temperature	0° ~ 50° C
Safety Rating	CAT IV 600 V

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)