

PZEM-013顯示功能介紹

10A量程 (內置分流器)

**電
流**

測量範圍：0-10A
< 1A顯示999mA

**阻
抗**

測量範圍：0-1000Ω
< 100Ω顯示99.9Ω

**電
壓**

測量範圍0-200V
< 10V顯示如9.99V

**容
量**

測量範圍：0-1000AH
< 1AH如：999mA



**功
率**

測量範圍：0-2000W
顯示格式 < 10W
顯示9.99W

**內
阻**

測量範圍：0-999mΩ
顯示格式：999mΩ

**能
耗**

測量範圍0~9999kWh
顯示格式 < 1 kWh
顯示如999Wh

**運
行
時
間**

範圍0 ~ 999小時
格式0:00:00 ~
999:59

**剩
餘
電
量**

剩餘電量通過電池符號
顯示，共10格，每格
代表10%電量。